Bluetooth Ver.3.0 class2

## ステレオ ワイヤレス イヤホン

LBT-HPC10

## 取扱説明書 Vo.1

	ハンンンドコローンに同じ					
□ イヤホン本体 1台 □ イヤーピース(S/M/Lサイズ)※Mはイヤホン本体に付属 82個(合計6個) □ USB充電ケーブル 1本 □ 取扱説明書(本書) 1部						
基本仕樣	Ŕ					
製品型番	LBT-HPC10	同時使用	可能な機	機器数	通話対応機器 x 1、 音楽対応機器 x 1	
Bluetooth仕様	uetooth仕様 Bluetooth 3.0 準拠					
キャリア周波数	2.4GHz帯	記憶可能なペアリング機器台数 8台   連続待受時間   最大100 時間   連続音楽再生 / 通話時間   約3.5時間 / 約4 時間				
周波数拡散方式	FHSS					
周波数特性	20 ~ 20.000 Hz				約3.5時間 / 約4 時間	
	最大半径 10m		動作時	温度	5~35°C	
伝送距離	(障害物がない場合) Class2	環境条件	期作時	相対湿度	20~80%(ただし結露なきこと)	
	HSP (Headset Profile)	<b>垛块米计</b>	/cz dobr n±	温度	-5~+45°C	
対応プロファイル	HFP (Handsfree Profile) A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)		保管時	相対湿度	10~90% (ただし結露なきこと)	
	AVRCP (Audio/Video Remote Control Profile)	外形寸法	(幅×高	さ×奥行)	14.5×36×6.5mm (突起部除く)	
質量 約14g						
■主要操作一覧						

「パッケージ内容の確認」

		質量		約14g	
■主要操作一	■主要操作一覧				
	マルチファンクションボ	タンの操作	LI	EDランプの状態	
電源オン	電源オフの状態から約4秒	)間長押し	消灯一	・青色で1秒間3回点滅	
電源オフ	電源オンの状態から約6秒	<b>V間長押し</b>	赤色で1秒間3回点滅→消灯		
充電中	-		赤色に点灯		
充電完了	-		青色に点灯		
バッテリー容量不足	-		30秒	毎に赤色で2回点滅	
ペアリングモード	電源オフの状態から約6秒	<b> 間長押し</b>	赤色	と青色で交互に点滅	
電話を受ける/切る	電話着信時、通話中に短	く1回押す		-	
電源オン後の状態	いずれの機器とも接続されて	ていない状態	2秒	毎に青色で1回点滅	
电ボイン技の大窓	接続時		10秒	毎に青色で1回点滅	
着信時	-		吉	色ですばやく占滅	

4秒毎に青色で1回点滅

青色ですばやく点滅

Blinks in blue once every 4 seconds

Blinks in blue rapidly

#### 各部の名称とはたらき ★マルチファンク 電源のオン/オフ、ペアリング、受話/終話に使う ボタン。再生/一時停止に使うボタン。 ションボタン ☆LED ランプ 電源やペアリングの状態を示す青色と赤色のLED ランプ。 ▲マイク ハンズフリーで使用するマイク。 お買い上げ時には、(M)サイズが装着。サイズが耳に合わない場合は、付属のイヤーピース(S)(L)に交換。 ∧イヤーピース ◆充雷コネクタ 充電するときに、付属のUSB充電ケーブルを差し込む。 ◇**音量調整ボタン(◀/▶)** 音量を大きくするときは上側を押し、音量を小さくするときは (曲送り・曲戻しボタン) 下側を押します。また、音楽再生中に **◆**/▶を長押し(3秒程度) すると、曲送り、曲戻しをします。上側を押すと曲戻し、下側

を押すと曲送りとなります。
左チャンネル (L) 右チャンネル (R)
逆向老


## 1 はじめに充電する ■ 本製品に充電ケーブルを接続して

充電します。 充電が始まるとLEDランプが赤色で点灯します。 (約2時間で充電完了します。)

## 12 LEDランプが青色に点灯したら 充電完了です。

#### [充電時の接続]

充電中は赤色に点灯します。 充電が終わると青色に点灯します。



## ■ ペアリングモードにする

2ペアリング

本製品の「電源がオフの状態」から、 マルチファンクションボタンを 8秒以上押し続けます。 1 LED ランプが赤⇔青 交互点滅に なり、ペアリングモードになります 

消灯 (電源オフ) ● (電源オン) ● 赤⇔青 交互点滅 (電源オフ) ● (ペアリングモード)

## 2 携帯電話からイヤホンを検索

携帯電話から、本製品を検索します。 検索方法はご使用の機器によって異なります。

## 3 携帯電話にイヤホンを登録

イヤホンがデバイス名「LBT-HPC10」が検索画面上に 表示されたら、選択して登録します。 LEDが青色のゆるやかな点滅(10秒に1回の点滅)に 変わると、ペアリングの 完了となります。

( 100 ゆるやかな青色点滅 (ペアリング完了)

## 接続のときに必要な情報です

- DEVICE NAME
   LBT-HPC10
- PASS CODE

0000 (ゼロ4つ)

|*[* 

Press here!

## 3 接続と基本操作

青色のゆるやかな点滅

(10秒に1回の点滅)

! LEDランプが2秒に1回の点滅 状態の場合、再度ペアリング

を実施してください。

接続できたか 確認!確認!

■接続確認します。

## <基本操作>

■電話を受ける ■电路を支げる ヘッドセットから着信音が聞こえたら、マルチ ファンクションボタンを1回押す。

■電話を切る 通話状態で、マルチファンクションボタンを

#### 1回押す。

■発信する 任意の相手先に発信する場合は、ご使用の携帯

電話側で発信操作を行い、その後出力先の切り 替えを行います。

#### ■音量を調整する

■曲送り/曲戻し

■音楽の再生/一時停止

本製品の音量調整ボタンを使用します。ご希望の 音量が得られない場合は、ペアリングした機器の 音量を調整してください。

## 2回目以降の接続からは・・・

2 設定完了(接続完了)

#### ■ 電源をオンにして使えるようにする オフ状態からマルチファンクションボタン を4秒間長押しすると、LEDランプが青に 点滅して電源がオンになります。

## 2 電源をオフにする

マルチファンクションボタンを6秒間以上 長押しするとLEDランプが赤色に点滅した のち、消灯して電源が切れます。

ファンクションボタンを押すと、音楽の再生に 戻ります。

「AVRCPプロファイル」に対応していない機器 の場合、音声がミュート(消音)されます。

音楽再生中に(◀/▶)を長押し(3秒程度)します。

再牛中にマルチファンクションボタンを押すと、

接続先の音楽も一時停止します。もう一度マルチ

#### オートパワーオフ機能について

携帯電話の電源を切るなど、接続中の機器からの送信が途切れた場合や、電源をオンにしたあと ・ ペアリング相手がいない場合、約20分後に電源がオフになります。

#### Bluetooth Ver.3.0 class2

# Stereo Wireless **Earphones**

LBT-HPC10

Manual

Vo.

Shooking the rackage contents
□ Earphones1
☐ Ear pieces (S/M/L)
*Already fitted with an M size ear piece 1 pair each (total 6)
□ USB charger cable1
☐ Manual (this document)1
Basic Specifications

待受時に「カチカチッ」と2回押す

Article No.	LBT-HPC10	Number of Concurrent Devices		nt Devices	Audio In x1,
Bluetooth® Specification	Bluetooth® Ver.3.0				Audio Out x 1
Carrier Frequency	2.4 GHz band		Number of Allowable Paired Devices  Continuous Standby Time  Music Play Time/Conversation Time		8
Frequency Modulation	FHSS	Continuous S			Max. 100 hours
Frequency Characteristics	20 ~ 20.000 Hz	Music Play Ti			Approx. 3.5/4 hours
.,,	Maximum radius of 10m/in the		ln	Temperature	5-35 degrees Celsius
Transmission Distance	absence of an obstacle) Class 2	0p	Operation	Relative humidity	20 - 80 % (without condensation
	HSP (Headset Profile) HFP (Handsfree Profile)	Environmental Conditions	At	Temperature	-5 to +45 degrees Celsius
Supported Profiles	A2DP (Advanced Audio	Sto	Storage	Relative humidity	10 - 90 % (without condensation
Supported Plottles	Distribution Profile) AVRCP (Audio/Video Remote	Dimensions (W x H x D)		D)	14.5 x 36 x 6.5 mm (excluding protrusions)
Control Profile)		Weight			Approx. 14 g

■List of Main Operations					
	Operations of the Multi-function Button	LED Light Status			
Power On	Press and hold for approx. 4 seconds in the power off state.	Off -> Blinks in blue 3 times/second.			
Power Off	Press and hold for approx. 6 seconds in the power on state.	Blinks in red 3 times/second> Off			
Charging	-	Turns on in red			
Fully Charged	-	Turns on in blue			
Insufficient Battery Level	-	Blinks in red twice every 30 seconds.			
Pairing Mode	Press and hold for approx. 6 seconds in the power off state.	Blinks in red and blue alternately			
Pick up/Terminate Calls	Press once to pick up/terminate a call	-			
After turning on the power	When the product is not connected to any device	Blinks in blue once every 2 seconds.			
Aiter turning on the power	When connected	Blinks in blue once every 10 seconds.			
Receiving a Call	-	Blinks in blue rapidly			

## Name and Function of Each Part

button

next song button)


☆LED light	Turns on in blue or red to indicate the power state or pairing mode.	
▲Microphone	For hands-free phone conversations	
△Ear pieces	Already fitted with the M size ear pieces at the time of purchase. Please try other sizes (S and L) if they don't fit your ears.	
◆Charging connector	Connect the included USB charger cable to charge the earphones	
Ovolume button(◀/▶)     (previous/	Press the upper or lower part of the volume button to increase or	

★ Multi-function To turn the power on/off, pair the earphones, and

answer/terminate a call as well as to play or pause mu

press and hold the upper or lower part of the "◀/▶" button,

respectively for about 3 seconds while music is being played



## 1 Charging the earphones


#### ■ Connect the charger cable to the earphones.

Once charging starts, the LED light will turn on in red (A full charge takes about 2 hours)

#### 2 The LED light turns on in blue when charging is complete. Connection for

Turns on in red when charging. Turns on in blue when charging is complete.

Charging the Battery



## 2 Pairing

## Enable the pairing mode. Press and hold the multi-function

button for at least 8 seconds while the power is turned off. The LED light blinks in red and blue alternately once the pairing mode is enabled

No light (Power off) Turns on in blue Blinks in red and blue alternately (Power off) (Power on) (Pairing Mode)

## 2 Search for the earphones from your cell phone. Search for the earphones from your cell phone

The search procedure is different depending on your phone.

## Search for the earphones from your cell phone.

Once the device name of the earphones "LBT-HPC10" is displayed on the search screen, select and register the earphones. The LED light blinks in blue slowly (once



- DEVICE NAME
- PASS CODE

- LBT-HPC10 0000 (four zeros)

## **3** Connection and Basic Operations

#### **■ Check the Connection** [Basic Operations] Blinks in blue slowly (every 10 seconds)

#### ■Picking up a Call Press the multi-function button once when there

is a ringtone on the earphones. ■Terminating a Call

## Press the multi-function button once while

the call is in progress Making a Call

## Make a phone call with your cell phone and

then switch the output to that of the earnhones

#### ■Adjusting Volume Use the volume button on the earphones. If

you cannot achieve a desired volume level, adjust volume on the paired device

#### ■Going to a Previous/next Song

Press the "◀" or "▶" button, respectively, for

#### about 3 seconds while music is being played

#### ■Playing/pausing Music

To pause the music played on your device press the multi-function button while the musing is being played. To play it again. press the multi-function button again. The volume is mute if the device is not compatible with the "AVRCP profile."

이어폰에서 착신음이 들리면, 다기능 버튼을

통화 상태에서 다기능 버튼을 1회 누르세요

연락 상대에게 전화를 걸려면, 먼저 휴대폰에서

상대방에게 전화한 후 출력을 이어폰으로

\_\_\_\_\_ 기어폰의 볼륨 버튼을 사용합니다.볼륨을 적절한

수준으로 조절할 수 없는 경우 등록된 장치의 볼륨을 조절합니다.

## **Automatic Power Off Function**

The pairing process is required again if the LED light blinks once every 2 seconds.

2 Setting is complete (Successfully Connected)

To turn on the earphones:

4 seconds while the power is turned off. The LED light blinks in blue to indicate the power is turned on

2 To turn off the earphones:

Press and hold the multi-function button for

at least 6 seconds. The LED light blinks in

ed and the earphones turn off.

ess and hold and hold the multi-function button for

The earphones turn off automatically in about 20 min after the transmission from the connected device is terminated (for example when the cell phone is turned off), or when there is no device available for pairing.

<기본 조작>

■통화 수신

1회 누르세요

■통화 종료

■전화 걸기

전화하세요

■음량 조절

#### 패키지 내용물 확인 □ 이어폰 본체.

リダイヤル

□ 이어폰 (S/M/L 사이즈) \*M 사이즈 이어폰은 이어폰 본체에 설치된 상태로 제공됨 -각 2개(합계 6개)1 □ USB 충전 케이블 □ 취급설명서(본서)

Click twice in stanby mode

## 블루투스 3.0 버전 class 2

무선	스테	레오
• —	I어 <sup>픈</sup>	

LBT-HPC10

취급설명서

Vo.


#### 〔 기본 사양 제품 모델 번호 LBT-HPC10 동시 장치 대수 P디오 축련 v 1 **블루투스 사양** 블루투스 3.0 허용 등록장치 대수 2.4GHz 대역 연속대기시간 확산대역 방식 음악 재생 시간/통화 시간 약 3.5/4시간 주파수 특성 작동 시 전송 거리 )~80%(단, 결로현상이 없는 곳 (장애물이 없는 경우) Class <sup>1</sup> 상대습도 화경조거 보관 시 상대습도 5°C ~ +45°C (에 ㅡ ᆺ ㅡ 포피널/ (FP(해 즈프리 프로파잌 지원 프루파잌 0~90%(단, 결로현상이 없는 곳) 외형 치수(폭x높이x깊이) 14.5 x 36 x 6.5mm(돌출부 제외

#### ■즈ㅇ ㅈ자 이라

	다기능 버튼 조작	LED 램프 상태
전원 켜기	전원이 꺼진 상태에서 약 4초간 길게 누름	꺼짐 -> 파란색으로 몇 번 깜박임
전원 끄기	전원이 켜진 상태에서 약 6초 간 길게 누름	빨간색으로 몇 번 깜박임 -> 꺼짐
총전 중	-	빨간색으로 켜짐
충전 완료	-	파란색으로 켜짐
배터리 용량 부족	-	30초마다 빨간색으로 2번 깜박임
등록 모드	전원이 꺼진 상태에서 약 6초 간 길게 누름	빨간색과 파란색으로 번갈아 깜박임
통화 수신/종료	통화 착신 시/통화 중에 짧게 1회 누름	-
전원 켠 후	연결된 장치 없음	2초마다 파란색으로 1번 깜박임
2227	연결 시	10초마다 파란색으로 1번 깜박임
통화 수신 중	-	파란색으로 빠르게 깜박임
통화 중	-	4초마다 파란색으로 1번 깜박임
다시 거는 중	대기 모드에서 2번 클릭	파란색으로 빠르게 깜박임

## 각 부분의 명칭 및 기능

★다기능 버튼	전원 켜기/끄기, 장치 등록, 통화 수신/종료 등에 사용하는 버튼. 음악 재생 또는 일시 중지에 사용하는 버튼
☆LED 램프	전원 상태 또는 등록 모드를 나타내는 청색 및 적색 LED 램프
▲마이크	핸즈프리로 통화할 때 사용하는 마이크
△이어폰	구매 시에 M 사이즈의 이어폰이 장착됩니다. M 사이즈가 귀에 맞지 않는 경우에는 다른 사이즈(S 또는 L)로 바꿔보세요.
◆충전 커넥터	부속 USB 충전 케이블을 연결하여 이어폰을 충전하세요
◇볼륨 버튼 (◀/▶) (앞으로/뒤로 검색 버튼)	볼륨을 높이거나 줄이려면 위쪽과 아래쪽을 각각 누릅니다. 음악 재생 중에 앞으로/뒤로 검색하려면 '◀'와 '▶' 버튼을 각각 3초 이상 눌러줍니다.



## ▮ 이어폰 충전

#### ■ 충전 케이블을 이어폰에 연결하세요.

충전이 시작되면 LED 램프가 적색으로 켜집니디 (약 2시간이면 배터리 충전이 완료됩니다.)

## 2 충전이 완료되면 LED 램프가 파란색으로 켜집니다.

[배터리 충전 시 연결]

충전 중에는 적색 램프가 켜집니다 충전이 완료되면 파란색으로 켜집니다.



#### 2 등록

## ■ 등록 모드 사용

헤드셋 전원이 꺼진 상태에서 다기능 버튼을 최소 8초 이상 길게 눌러주세요. 등록 모드가 되면 LFD 램프기 적색과 청색으로 번갈아 깜빡이게 됩니다

여기를 누르세요 꺼짐 파란색으로 켜짐 ▶ 적색, 청색 불이 번갈아 깜빡(전원 끄기) (전원 켜기) (등록 모드)

10


LBT-HPC10

## [2] 휴대폰에서 이어폰 검색

휴대폰에서 이어폰 검색하세요. 검색방법은 사용 기기에 따라 달라집니다

#### 3 휴대폰에서 이어폰 등록

이어폰 장치 이름인 'I BT-HPC10'가 검색 화면에 표시되면 선택하여 등록해 주세요.등록이 완료되면 IFD 램프가 청색으로 천천히(10초마다 1회)



#### 연결 시 필요 정보

0000(숫자 0이 4개) ●비밀 번호

#### 3 기본 조작

## ■ 연결을 확인하세요.



# LED 램프가 2초에 1회 깜빡이면 다시 등록하세요.

## 2 설정 완료(연결 완료)

이후 연결부터는

## ■ 헤드셋 전원을 켜려면:

헤드셋 전원이 꺼진 상태에서 다기능 버튼을 3초 간 길게 눌러주세요. LED 램프가 청색으로 3회 깜박인 후 전원이

#### ❷ 헤드셋 전원을 끄려면:

다기능 버튼을 6초 간 길게 눌러주세요 LED 램프가 적색으로 깜빡이면서 헤드셋 전원이 꺼집니다.

#### ■앞으로/뒤로 검색 음악 재생 중에 '◀'와 '▶' 버튼을 각각 3초

#### ■음악 재생/일시 중지

이어폰의 볼륨 버튼을 사용합니다.볼륨을 적절한 수준으로 조절할 수 없는 경우 등록된 볼륨을 조절합니다.다시 음악을 재생하려면 다기능 버튼을 다시 누릅니다. 장치와 'AVRCP 프로파일'이 호환되지 않는 경우 볼륨 음이 소거됩니다

휴대폰 전원이 꺼지는 등, 접속 중인 기기로부터 송신이 종료되거나 전원을 컸을 때 등록된 장치가 없을 경우, 약 20분 후에 헤드셋 전원은 자동적으로 꺼지게 됩니다.

蓝牙版本3.0 等级2

立体声无线耳机

I BT-HPC10

使用说明书

电电充充电配接

电源

接听通话重拨

□耳機本體

〔检查包装内容 □ 耳机机身 □ 耳塞 (小/中/大号)\*中号耳塞已安装干耳机机身上 ------ 各尺寸二只(共6只) □USB充电电线 □ 使用说明书(本文档) ( 基本规格 产品规문 I RT-HPC10 同步设备数量 蓝牙规格 蓝牙3.0 可存储的配对设备数 载波频率 2.4干兆赫兹 (GHz) 频段 寺续待机时间 最多100小时 音乐播放时间/通话时间 り 3.5/4 小时 -35摄氏度 频率特性 操作时 温度 相对湿度 传输距离 0-80% (无冷凝时) 环境条件 HSP(耳机模式) HFP(免提模式) A2P(蓝牙百頻传输模型协定) AVRCP(音频/视频遥控模型协定) 外形尺寸(宽 x 高 x 深) 存放时 温度 相对湿度 5至+45摄氏度 0-90% (无冷凝时) 支持的模式 (不包括凸出部分)

主要操作列	重量	约14g	
上女 オートブリ・	CC.		
	多功能键的操作	LED灯状态	
<b>東开启</b>	在电源关闭状态下长按约4秒	熄灭 -> 呈蓝色闪烁几次	
東美闭	在电源开启状态下长按约6秒	呈红色闪烁几次-> 熄灭	
3	-	点亮为红色	
寿	-	点亮为蓝色	
也电量不足	-	指示灯每隔 30 秒呈红色闪烁 2 次	
付模式	在电源关闭状态下长按约6秒	指示灯呈红色与蓝色交替闪烁	
斤/挂断电话	在来电时,通话状态下短按一次	_	
原开启后	未连接设备	每隔 2 秒呈蓝色闪烁 1 次	
	连接时	每隔 10 秒呈蓝色闪烁 1 次	
f电话	-	呈蓝色快速闪烁	
5时	-	每隔 4 秒呈蓝色闪烁 1 次	
<b></b>	在待机模式下双击	呈蓝色快速闪烁	

#### 各部分的名称和功能 ★多功能键 此键用于开启/关闭电源,配对,接听/挂断电话。 此键用于播放或暂停音乐。 <>I EDi∤T 蓝色/红色LED灯显示电源状态及配对模式。 ▲麦克风 麦克风用干免提对话。 \_\_\_\_\_\_ 中号耳塞在您购买时已安装于耳机。如果大小不适合您 △耳寒 的耳朵,请使用其他尺寸(小号或大号)。 ◆充由接口 将附带的USB充由由线插入接口 对耳机讲行充由。 分别按上面和下面可提高和降低音量。 ◇音量键 (◀/▶) 在播放音乐时要快进/倒退,请分别长按" ◀ "和 (快进/倒退)

	▶ 谜至少 3 秒。	
左声道(L)	右声道(R)	
	另一面	

## 1 耳机充电 ■ 将充电电线与耳机连接并进行 充电。

当开始充电时, 红色LED灯点亮。 (充电时间约2小时)

2 当充电完成时, LED 灯点亮为 蓝色。

#### [进行充电时的连接]

当讲行充电时红灯点高 充电完成时,指示灯点高为蓝色。



## ■启动配对模式

2 配对

在电源关闭状态下,长按多 功能键8秒以上 红色和蓝色| FD/灯将交替闪 烁,表示配对模式已启动。



如果LED灯在2秒钟内闪烁1 次,则需要再次进行配对

## 2 在手机上搜索耳机

请在手机上对本产品进行搜索。 搜索方法取决于您所使用的手机。

#### 3 在手机上注册耳机

当本产品型号"LBT-HPC10"显示在搜索屏幕上时 请选取并注册耳机。 当配对完成时,蓝色LED灯缓慢闪烁(每隔10秒



## 连接所需信息

● 设备名称

I BT-HPC10 0000 (4个零)

-

## 3 连接与基本操作 ■请检查连接

蓝灯缓慢闪烁

请检查连接!!

<基本操作> ■接听电话

听到耳机响起铃声时, 短按多功能键一次。

■挂断电话 在通话状态下, 短按多功能键一次。

## ■拨打电话

想拨打电话时,请用您的手机打电话给对 方, 然后切换输出。

## ■调节音量

使用耳机上的音量键。如果不能调整到合

适音量,请在配对装置上进行音量调整。

## ■快进/倒退

在播放音乐时分别长按"◀"和"▶"键 至少3秒。

## ■播放/暂停音乐

<基本操作>

■接聽電話

■掛斷電話

■撥打電話

■調節音量

裝置的吾量

■快進/倒退

作將聲音轉至耳機。

在播放音乐时按多功能键即可暂停设备 上正在播放的音乐。再次按多功能键即可 重新播放音乐。如果设备与 "AVRCP 模型

协定"并不兼容,那么音量为静音。

當電話響起,請按多功能按鍵1次。

欲結束通話,請按多功能按鍵1次。

以手機操作撥打電話後,在手機上執行操

使用耳機上的音量調節鍵調節音量大小

若仍無法調節到合適音量,請調整配對

播放音樂時,長按「◀」鍵3秒可快進

# 闪烁并熄灭后, 耳机电源关闭。

2 设置完成(连接成功)

往后进行连接时…

■ 开启电源:

2 关闭电源:

打开。

一旦注册完成, 下次将会自动连持

在耳机关机状态下, 长按多功能键

长按多功能键6秒以上。红色LFD/LT

4 秒。 LED 灯呈蓝色闪烁, 耳机

自动电源关闭功能 在连接设备停止向耳机传输(如手机电源关闭时),或在电源开启状态下没有配 对设备的情况下, 耳机将在约20分钟后自动关闭电源

## 藍芽3.0版本 等級2

# 立體聲無線 耳機

LBT-HPC10

## 使用說明書


□ 且寒(S/M/L R寸) \*M 尺寸耳塞已預先裝在耳機本體上。-每個尺寸各2個(共6個) □ USB充電線 □ 使田設阳書(木文件) 產品型號 同時可連線的裝置數量 音訊輸入× 1,音訊輸出× 藍芽裝置規格 可記憶的配對裝置數量 載波頻率 連續待機時間 周波數擴散 頻率特性 0-80% (無疑結 相對溼度 スペーセ 0ムパ E無障礙物的情況下) 等級2 保管時 温度 相對溼度 (耳機數據圖表 )-90% (無凝結) 外型尺寸 (寬 × 高 × 深) 不含突起部) ■171能一警表

	操作・狀態	LED燈顯示方式
電源開啓	於電源關閉狀態下長按多功能鍵4秒	熄滅 -> 藍色閃爍數次
電源關閉	於電源開啓狀態下長按多功能鍵6秒	紅色閃爍數次 -> 熄滅
充電中	-	亮起為紅色
充電完成	-	亮起為藍色
電池電力不足	-	每30秒閃爍紅色2次
配對模式	於電源關閉狀態下長按多功能鍵6秒	紅色與藍色交互閃爍
接聽/結束通話	按多功能鍵一次	=
電源開啓後	未連接裝置	每2秒閃爍藍色1次
	連接時	每10秒閃爍藍色1次
接收呼叫	-	快速地閃爍藍色
通話時	-	每4秒閃爍藍色1次
重撥	在待機狀態下按多功能鍵二次	快速地閃爍藍色

#### 各部名稱與功能 ★多功能鍵 開啓/關閉電源。配對。音樂播放/暫停 接聽電話/結束通話。配對音樂播放/暫停 公LED熔 以藍色與紅色顯示雷源狀能或配對狀能 可用於免持聽筒通話的麥克風 ▲麥克甸 △囯寒 出貨時已裝 FMR寸的耳塞

◆充電用USB連接埠 充電時,請插上隨附的USB充電線。 「◀」鍵可提高音量,「▶」鍵可降低音量 播放音樂時,長按「◀」鍵3秒可快進, >音量調整鍵(◀/▶ (快進/倒退鍵 「▶」鍵3秒可倒退。

可依您的耳洞大小選擇替換成S或L尺寸。



# 1 充電

## ■ 連接充電線與耳機進行充電

充電開始,LED燈即顯示為紅色。 (將電池的電力充滿,約需2小時)

#### 2 充電完成後LED燈即顯示為 藍色

〔充電的連線方式〕

進行充電時,LED燈顯示為紅色。 充電完成後LED燈即顯示為藍色



## 2 配對

## ■ 啓用配對模式

● 密码

在電源關閉狀態下,長按多 功能鍵8秒 當LED燈閃爍紅色與藍色, 表示配對模式已啓動



## 2 從您的手機搜尋耳機

從您的手機中搜尋耳機 搜尋程序會依您的手機而有所不同。

## **图** 在您的手機上註冊該耳機

耳機型號 "LBT-HPC10" 顯示在搜尋畫面後,選 擇並註冊該耳機

當LED燈緩慢地閃爍藍色(每10秒一次),表示 配對成功。



# LBT-HPC10

● 察碼

0000 (4個零)

1-1-1-1

(Hier Drücken

## 3 連線與基本操作

## ■ 檢查連線



假如LED燈號在2秒鐘內院 動1次,即需再次進行配

## 2 設定完成(順利連線)

## 成功完成註冊後的使用方法

## ■ 如要開啓耳機:

在耳機電源關閉狀態下,長按多功 能鍵4秒,當LED 燈閃爍藍色,表 示耳機電源已開降

# 2 如要關閉耳機:

長按多功能鍵6秒,當LED燈閃爍 紅色,表示耳機電源已關閉。

#### 「▶」鍵3秒可倒退 ■播放/暫停音樂 在播放音樂時按多功能鍵,可暫停裝置

[Grundvorgänge]

**■**Einen Anruf beenden

**■**Einen Anruf tätigen

Lautstärke anpassen

während der Anruf stattfindet.

**■**Einen Anruf empfangen

Wenn ein Klingelton am Kopfhörer erklingt,

drücken Sie den Multifunktionsknopf einmal.

Drücken Sie den Multifunktionsknopf einmal

Um einen Ihrer Kontakte anzurufen, rufen Sie

erwenden Sie die Lautstärketaste am Kopfhörer. Wenr

den Kontakt von Ihrem Mobiltelefon aus an

und wechseln Sie dann den Ausgang.

Sie keine geeignete Lautstärke einstellen können,

Halten Sie die Tasten "→" bzw. " ▶" mindestens drei

Sekunden lang gedrückt, während Sie Musik abspiele

stellen Sie die Lautstärke am verbundenen Gerät ein

中正在播放的音樂。再次按下多功能鍵 即可繼續播放音樂。如果裝置不支援 「AVRCP profile」,則音量將調為靜

#### 關閉電源功能

若連線中的設備的傳輸中斷(關閉手機電源等),或藍芽耳機本體電源開啓後,搜 尋不到任何配對對象,耳機將於20分鐘後自動關機

## Überprüfen Sie den Lieferungsumfang

- ☐ Kopfhörergehäuse
- Hörer (Größen S/M/L) \* Der Hörer in Größe
- M ist an das Kopfhörergehäuse angebracht ----- Zwei für jede Größe (insgesamt 6)

Produktmodellnummer	LBT-HPC10	Anzahl der gleichzeitigen Geräte Anzahl der zulässigen gepaarten Geräte		Audio In x1,	
Bluetooth-Spezifikationen	Bluetooth 3.0			Audio Out x 1	
Trägerfreguenzen	2.4-GHz-Band			8	
	,	Fortlaufend	e Standby-	Stunden	Max. 100 St
Spread-spectrum System	FHSS	Musikabspielzeit/Gespräg			Etwa 3.5/4 S
Frequenzgang	20 ~ 20,000 Hz	WIUSIKADSPI	eizeii/desp		
	Bis zu einem Radius von 10 m	ln	In	Temperatur	5 - 35 Grad
Ühertragungsentfernung	(in Ahwesenheit eines		Potrioh	Relative	20 - 80 %

kopfhörer	
LBT-HPC10	

3.0 Klasse 2

Kabellose

Stereo

**Bedienungs**handbuch vo.1

## □ Bedienungshandbuch (dieses Dokument) Grundspezifikationen Bluetooth Vers

Troduktinodomidiminor	LDT TII OTO	Anzahl der gleichzeitigen Geräte			A F O I
Bluetooth-Spezifikationen	Bluetooth 3.0				Audio Out x 1
Trägerfrequenzen	2.4-GHz-Band	Anzahl der zulässigen gepaarten Geräte			8
	FHSS	Fortlaufende Standby-Stunden			Max. 100 Stunden
Spread-spectrum System		Musikabspielzeit/Gesprächszeit			Etwa 3.5/4 Stunden
Frequenzgang	20 ~ 20,000 Hz				
Übertragungsentfernung	Bis zu einem Badius von 10 m	Umweltbe- dingungen Bei	In	Temperatur	5 - 35 Grad Celsius
	(in Abwesenheit eines Hindernisses) Klasse 2		Dotrich	Relative Luftfeuchtigkeit	20 - 80 % (keine Kondensierung)
Unterstützte Profile	HSP (Headset-Profil)		Temperatur	-5 bis +45 Grad Celsius	
	HFP (Freisprechprofil) A2DP(Advanced Audio			Relative Luftfeuchtigkeit	10 - 90 % (keine Kondensierung)
	Distribution Profile) AVRCP(Audio/Video Remote. Control Profile)	Äußere Abmessungen (W x H x T)		14.5 x 36 x 6.5 mm Projektion ausgenommer	
	CONTON Fromo,	Gewicht			Etwa 14g
I into doub					

	Gewicht Etwa 14g		
■Liste der H	auptabläufe		
	Bedienungen des Multifunktionsknopfes	LED-Licht Status	
Strom Ein	Etwa 4 Sekunden im Strom aus Status halten	Aus -> Blinkt einige Male in Blau	
Strom Aus	Etwa 6 Sekunden im Strom ein Status halten	Blinkt einige Male in Rot -> Aus	
Laden	-	Leuchtet in Rot	
Komplett Geladen	-	Leuchtet in Blau	
Batterielevel nicht ausreichend	- Blinkt zweimal alle 30 Sekunder		
Pairing-Modus	Etwa 6 Sekunden im Strom aus Status halten Blinkt abwechselnd in Rot und E		
Empfängt/beendet einen Anruf	Einmal drücken, wenn Sie einen Anruf empfangen/beenden	-	
Nach dem Einschalten	Kein Gerät ist verbunden	Blinkt einmal alle 2 Sekunden in Blau	
	Bei einer Verbindung	Blinkt einmal alle 10 Sekunden in Blau	
Einen Anruf empfangen	-	Blinkt schnell in Blau	
Während eines Gesprächs	÷	Blinkt einmal alle 4 Sekunden in Blau	
Wahlwiederholung	Klicken Sie zweimal auf den Stand-by-Modus	Blinkt schnell in Blau	

## Name und Funktion jeden Teils

(Taste Vorwärts-/

onsknopf Anrufs.Eine Taste zum Abspielen oder Anhalten der M	
☆LED-Licht	Blaues und rotes LED-Licht, welches den Akkustatus oder den Pairing-Modus anzeigt
▲Mikrofon	Ein Mikrofon zum Verwenden in der Freisprecheinrichtung
△Ohrstücke	Ohrstücke in Größe M sind beim Kauf angebracht. Bitte probieren Sie die andere Größe (S oder L), wenn Größe M nicht zu Ihrem Ohr passt.
<b>♦</b> Ladebuchse	Schließen sie das beigefügte USB-Ladegerät an, um das Kopfhörer aufzuladen

◇Lautstärketaste (◄/▶) Drücken Sie die obere und untere Seite, um die Lautstärke

zu erhöhen bzw. zu verringern. Halten Sie zur Vorwärts-/

Sekunden lang gedrückt, während Sie Musik abspielen.

Rückwärtssuche die Tasten "◀" bzw. " ▶" mindestens drei

Ein Knonf für Strom oin/oue Dairing und orbai

# Linker Kanal (L)


## Den Kopfhöre aufladen

#### **■ Verbinden Sie das Ladekabel** mit dem Kopfhörer.

Das LED-Licht geht in rot an, wenn das Laden beginnt. (es dauert etwa 2 Stunden, um den Akku zu laden)

#### 2 Das LED-Licht leuchtet in Blau, wenn der Ladevorgang abgeschlossen ist. Verbindung, um den Akku aufzuladen

Geht in rot an wenn es lädt Leuchtet in Blau, wenn der Ladevorgang abgeschlossen is



## 2 Pairing

## Den Pairing-Modus aktivieren

Mobiltelefon aus

Drücken und halten Sie den Multifunktionsknopf für mindest 8 Sekunden, während das Kopfhörer ausgeschaltet ist. Das LED-Licht blinkt abwechselnd in rot und blau, sobald der Pairing-Modus aktiviert ist



Aus Leuchtet in Blau Blinkt abwechselnd in rot und blau rom Aus) (Strom Ein) (Pairing-Modus) Suchen Sie den Kopfhörer von Ihrem

Suchen Sie das Kopfhörer von Ihrem Mobiltelefon aus Der Suchvorgang ist je nach Telefon unterschiedlich.

Registrieren Sie den Kopfhörer auf Ihrem Mobiltelefon Sobald der Gerätename des Kopfhörers "LTB-HPC10

" auf dem Suchbildschirm angezeigt wird, wählen und registrieren Sie das Kopfhörer.Das LED-Licht blinkt langsam in blau (einmal alle zehn Sekunden), sobald das Pairing abgeschlossen ist. ( PE -Blinkt langsam in blau (Pairing ist abgeschlosse 

PASSCODE

■ GERÄTENAME LBT-HPC10

0000 (vier Nullen)

# 3 Grundvorgänge

#### ■ Überprüfen Sie die Verbindung



Der Pairing-Vorgang ist erneut erforderlich, wenn das LED-Licht 1-mal in 2 Sekunden blinkt. 2 Einstellungen sind Abgeschlossen

# (Erfolgreich Verbunden)

# Um das Kopfhörer einzuschalten:

Halten Sie die Multifunktionstaste vier Sekunden lang gedrückt, während der Kopfhörer ausgeschaltet ist. Das LED-Licht blinkt in Blau d der Kopfhörer wird eingeschaltet

## 2 Um das Kopfhörer auszuschalten: Drücken und halten Sie den Multifunktionsknopf ür sechs Sekunden. Das LED-Licht blinkt dreima

#### Musik abspielen/anhalten Drücken Sie während des Abspielens der Musik die Multifunktionstaste am Gerät, um die Musik

■Vorwärts-/Rückwärtssuche

anzuhalten. Drücken Sie die Multifunktionstaste erneut um das Abspielen der Musik fortzusetzen. Die Lautstärke wird stummgeschaltet, wenn das Gerät nicht mit dem "AVRCP-Profil" kompatibel ist.

Das Kopfhörer wird automatisch nach etwa 20 Minuten abgeschaltet, wenn die Übertragung vom angeschlossenen Gerät beendet wird (zum Beispiel, wenn das Mobiltelefon ausgeschaltet wird) oder kein Pairing-Gerät eingeschaltet ist.