

모델: DE-NEST5000A/DE-NEST10000A/
DE-NEST15000A

한국어

취급설명서

보조 배터리

각 부분별 명칭 및 기능

DE-NEST5000A

DE-NEST10000A

DE-NEST15000A

1 USB Type-C 포트 (입력/출력)
* DE-NEST-10000A 및 DE-NEST-15000A는 USB Power Delivery 충전을 지원합니다.

2 USB-A 포트(출력)
3 캡

4 전원 버튼
인쇄된 표시는 전원 단추를 누를 길게 나타냅니다.
ON/OFF(켜기/끄기)
길게 누르기
GEAR(기어)
두 번 빠르게 누르면(더블 클릭) 기어 모드로 변경됩니다.
CHECK(검사)
한 번 누르면 남은 충전량 LED가 켜집니다.

5 LED 표시등
남은 충전량 LED
전원 LED
6 삼각대 마운트(하단)

ON / OFF
GEAR
CHECK

5 LED 표시등
남은 충전량 LED
전원 LED
6 삼각대 마운트(하단)

■전원 켜기/끄기

전원 버튼(1.5초 이상)을 길게 눌러 이 제품을 켜거나 끕니다.

켜졌을 때

꺼졌을 때

전원 LED가 켜짐

전원 LED가 꺼짐

■T남은 충전량을 확인하려면

전원 단추를 짧게 누릅니다(1초 이하). 점등된 LED의 수는 남은 충전량에 해당합니다.

80% 이상

80% 미만

60% 미만

40% 미만

20% 미만

■기어 모드

이 모드는 NESTOUT 기어와 함께 사용하세요.
본 제품은 LED의 밝기가 낮을 때 오랜 시간(약 12시간) 동안 지속적으로 사용할 수 있습니다.
기어 모드로 전환하려면 전원 버튼을 빠르게 두 번 누릅니다(더블 클릭).

기어 모드가 켜져 있는 경우
* 기어 모드는 밝기가 낮거나 아무것도 연결되어 있지 않을 때 자동으로 꺼지는 시간을 약 12시간으로 연장합니다.

전원 LED가 깜박임
본 제품은 별도로 판매되는 부품을 부착하여 LED 랜턴과 같은 다양한 실외 장비와 함께 사용할 수 있습니다. (사용 후 본 모바일 배터리에서 부품을 제거하세요. 그대로 놔두면 충전량이 줄어듭니다.)

본 제품을 충전할 때

① 충전 케이블을 본 장치의 USB Type-C 포트에 연결합니다.

② 연결된 충전 케이블의 다른 쪽 끝을 AC 충전 어댑터에 연결합니다.

③ 본 제품은 AC 충전 어댑터를 가정용 전원 콘센트에 꽂으면 충전이 시작됩니다.

* AC 충전 어댑터에 18 W 이상의 USB 전원 공급을 사용할 것을 권장합니다. PC를 사용하여 충전하지 못하거나 또는 충전하는 데 시간이 오래 걸릴 수 있습니다.

* 충전 후 케이블이 제거하세요. 케이블을 그대로 연결해 두면 커넥터가 파손되거나 손상될 수 있습니다.

* 충전할 때 휴대용 전원 충전기의 LED 표시등이 남은 배터리 양에 따라 깜박입니다.

* LED 표시등이 모두 켜지거나 모두 켜지지 않을 때 장치가 완전히 충전됩니다.

* 본 장치에는 AC 충전 어댑터가 제공되지 않습니다. 포함된 케이블과 함께 사용할 때 USB-A 포트가 있는 AC 충전 어댑터를 준비하세요.

* USB-A - USB Type-C 케이블 이외의 케이블은 포함되지 있지 않습니다.

스마트폰 또는 태블릿 충전 방법

■기본 충전 방법

① 충전 케이블을 본 제품에 연결합니다.

② 연결된 충전 케이블의 다른 쪽 끝을 AC 충전 어댑터에 연결합니다.

충전이 자동으로 시작되지 않으면 전원 버튼(약 1.5초 이상)을 길게 눌러 충전을 시작합니다.

③ 충전이 완료되면 안전을 위해 ②→①의 역순으로 충전 케이블을 분리합니다.

* 장치를 제품에 연결할 때 해당 장치에 대한 예방 조치를 따르세요.

* 본 제품은 사용 중이거나 스마트폰을 충전할 때와 같이 전원이 켜져 있는 경우 표시된 용량까지 충전할 수 없습니다.

* 제품을 켜 두면 충전량이 소모됩니다. 본 제품이 꺼져 있고 사용하지 않을 때는 케이블을 제거하세요.

■USB 전원 공급 모드 사용 방법

① 전원 램프가 켜져 있는 동안 충전 케이블을 USB Type-C 포트에 연결합니다.

* DE-NEST-5000 및 DE-NEST5000A는 USB Power Delivery를 지원하지 않습니다.

* USB 전원 공급은 본 제품 또는 스마트폰과 같은 충전 장치를 충전하는 데 사용할 수 있습니다.

* USB 전원 공급 모드는 USB PD(전원 공급) 지원 장치에서만 사용할 수 있습니다.

* 스마트폰 또는 기타 장치는 전원 표시등이 켜져있을 때 USB Type-C 포트에서 정상 출력(5 V)으로 충전할 수 있습니다.

■연결 충전

그림과 같이 기기와 본 제품을 연결하여 함께 충전할 수 있습니다.

① 본 제품이 연결된 기기의 충전을 시작합니다.

② 본 제품의 충전은 연결된 기기가 완전히 충전되거나 본 제품의 배터리가 0%가 되면 자동으로 시작됩니다.

③ 본 제품이 완전히 충전되면 ①, ②의 과정을 반복합니다. 본 제품과 연결된 기기가 모두 완전히 충전되면 충전이 중지됩니다.

■블루투스 이어폰 및 기타 소형 주변 장치 충전 방법

Bluetooth 이어폰 또는 헤드셋과 같은 소형 전자 장치를 USB-A 또는 USB Type-C 포트에 연결하여 충전합니다.

* 장치에 따라 본 제품은 약 2시간 후 자동으로 꺼집니다.

사양

모델 번호	DE-NEST5000A	DE-NEST10000A	DE-NEST15000A
호환 모델 커넥터 유형 (전원 입력 측)	#iPhone 또는 스마트폰, 태블릿 PC, USB를 사용하여 충전하는 기타 소형 전자 장치 USB-C 포트		
정격 용량	2000 mAh (5 V/3 A)	5100 mAh (5 V/2.4 A), 3260 mAh (9 V/2.22 A)	8100 mAh (5 V/3.0 A), 4800 mAh (9 V/2.22 A)
정격 입력 전압	5 V	5 V/9 V	
정격 입력 전류	3 A	3 A/2 A	
커넥터 유형 (전원 입력 측)	USB-C 포트 1 개, USB-A 포트 1 개	USB-C 포트 1 개, USB-A 포트 2 개	
정격 출력 전압	5 V	USB-C: 5 V/9 V, USB-A: 5 V	
정격 출력 전류	총 15 W USB-C: 3 A, USB-A: 2.4 A USB-A+USB-C: 3 A	총 20 W USB-C: 3 A/2.22 A, USB-A: 2.4 A	총 32 W
정격 배터리 용량	정격: 3.6 Vdc, 4850 mAh, 17.46 Wh	정격: 7.2 Vdc, 4850 mAh, 34.92 Wh	정격: 10.8 Vdc, 4850 mAh, 52.38 Wh
충전 시간	약 2 시간 ^{*1}	약 2 시간 45 분 ^{*2}	약 3 시간 35 분 ^{*2}
치수 (가로 x 세로 x 높이)	약 36 x 36 x 135 mm	약 61 x 36 x 126 mm	약 85 x 36 x 129 mm
무게	약 140 g	약 241 g	약 364 g
수명 주기		1000 회	

^{*1} 5 V/3 A AC 충전기를 사용하는 경우.

^{*2} AC 충전 어댑터에 18 W 이상의 USB 전원 공급을 사용하세요.

취급 시 주의사항

한국어 (KO)

금지 사항

의무 이행 사항

주의 사항

경고

다음과 같은 경우에는 즉시 사용을 중지하고 구입한 매장에 문의하세요. 계속 사용하면 화재나 감전의 위험이 있습니다.

제품에서 연기, 이상한 냄새 또는 소음이 나는 경우

제품이 핫한 경우

제품에 이물질이나 액체가 들어간 경우

케이블, 전원 플러그 또는 케이스가 손상된 경우

손이 핫한 상태에서 전원 플러그 또는 케이블을 만지지 마세요. 화재 및 감전의 위험이 됩니다.

전원 플러그를 가정용 콘센트에 꽂기까지 단단히 밀어 넣습니다. 연결이 느슨하면 화재와 감전이 발생할 수 있습니다.

본 제품을 무리하게 덩그러니 구부리지 마시고, 제품 위에 무거운 것을 올려 놓지 마세요. 이렇게 하면 케이블을 손상하고 분리를 유발할 수 있으며 화재나 감전이 발생할 수 있습니다. 케이블을 찾거나 뽑을 때는 항상 커넥터 부분을 잡으세요. 이렇게 하지 않으면 외부 케이블을 손상하고 분리를 유발할 수 있으며 화재나 감전이 발생할 수 있습니다.

전원 공급 장치에 연결 코드를 사용하지 마세요. 연장 코드를 사용하면 화재가 발생할 수 있습니다.

화재, 감전 또는 부상을 초래할 수 있으므로 제품을 분해하거나 개조하려고 시도하지 마세요.

본 제품은 폭발이나 파손을 일으킬 수 있으므로 불을 내지마세요.

주의

본 제품을 사용하기 전에 이 장치 또는 연결할 장치의 커넥터에 먼지나 액체와 같은 이물질이 없는지 확인하세요. 특히 연결되어 있는 방수 장치가 젖은 경우 물기가 있는지 확인합니다. 커넥터가 젖어 있거나 이물질이 있을 때 충전하면 화재, 감전 또는 오작동의 원인이 될 수 있습니다.

전원 공급 장치에 연결할 때는 주의사항을 면밀히 준수하여 충전하세요.

화재, 감전 또는 오작동이 발생할 수 있으므로 다음 장소에서 제품을 사용하지 마세요.

직사광선을 쬔 곳이나 난방기 주변 등 온도가 높은 장소

습도가 높거나 수면에 가까운 장소

먼지가 많은 장소

진동이 심한 장소

호환되지 않는 충전 케이블과 함께 이 장치를 사용하면 화재, 녹아내림 또는 오작동이 발생할 수 있으므로 사용하지 마세요.

이물 등 먼지가 많은 장소 근처에서 보관하거나 사용하지 마세요. 화재나 화상의 원인이 될 수 있습니다.

규율, 변형, 열화 등의 손상이 발견되면 즉시 사용을 중지하세요.

본 제품을 장시간 사용하지 않으면 가정용 콘센트에서 분리하세요. 그렇지 않으면 전기 오작동을 일으킬 수 있습니다.

제품을 떨어뜨리거나 강한 충격을 가하지 마시고 제품 위에 서지 마세요.

■영유아의 손이 닿지 않는 곳에 보관하세요.

Elecom Co., Ltd.는 본 제품과 함께 사용되는 기기의 손상이나 본 제품을 사용함으로써 발생하는 데이터 손실에 대해 어떠한 책임도 지지 않습니다.

충전 중 약간의 온도 상승이 발생할 수 있으며 이는 정상적인 현상입니다.

본 제품에는 알코올이나 기타 화학 물질을 사용하지 마세요.

삼킴이 발생할 수 있는 소형 단전자 및 전지는 아이 손에 닿지 않는 곳에 두어야 한다.

삼킴은 화상, 부드러운 조직의 천공(perforation) 및 사망에 이를 수 있다. 삼킨 화상은 삼킴 후 2시간 이내에 발생할 수 있다.

단전자 또는 전지를 삼킨 경우, 즉시 의학적 치료를 받아야 한다.

■방수 및 방진 기능에 관한 주의 사항

배터리가 젖거나 더러워졌을 때는 뚜껑을 열지 마세요. 오작동은 물이나 이물질이 항구에 들어갈 때 발생할 수 있습니다. 뚜껑을 열기 전에 모든 습기나 먼지를 닦아냅니다.

뚜껑을 더 이상 들릴 수 없을 때까지 조이고 틈이 없는지 확인하세요.

* 캡을 단단히 조이는 것이 약간 어려울 수 있습니다. 정상적인 상황입니다.

* 스크류 플러그 부분의 O링이 손상되거나 변형되면 방수 및 방진 기능이 제대로 작동하지 않을 수 있습니다.

■충격 흡수기에 관한 주의 사항

충격 흡수기는 이 제품을 떨어뜨릴 경우 내부의 리튬 이온 배터리를 충격으로부터 보호합니다. 그러나, 여전히 위험할 수 있으니 본 제품을 의도적으로 떨어뜨리거나 압력을 가하지 마세요.

■본 장비 유지 관리 및 보관

보관하기 전에 본 제품을 완전히 충전하세요. 3달에 한 번씩 충전하세요.

사물하고 건조하며 통풍이 잘되는 곳에 보관하세요. 물, 가연성 가스, 부식성 물질, 금속 먼지 및 소금으로부터 멀리하세요.

■리튬 이온 배터리의 재활용에 관한 사항

리튬 이온 배터리는 제품에 내장되어 있습니다. 리튬 이온 배터리는 재활용 가능한 자원으로 재활용에 대해 협조해 주시기 바랍니다. 본 제품을 폐기할 때 지방 정부 또는 당국의 지침을 따르세요.

배터리를 직접 제거하지 마세요.

본 제품을 가정용 쓰레기로 버리지 마세요. 쓰레기 트럭에서 파괴된 리튬 이온 배터리는 단락을 일으키고 화재 또는 열 발생으로 이어질 수 있습니다.

책임의 제한

엘레컴 주식회사는 제품의 사용으로 인한 특별 손해, 결과적 손해, 간접적 손해, 사물적 손해, 이익 상실에 대한 보상 책임을 지지 않습니다.

엘레컴 주식회사는 제품과 연결된 장치에서 일어날 수 있는 데이터 손실, 오류 또는 기타 문제에 대해 어떠한 보증도 하지 않습니다.

Compliance status

www.elecom.co.jp/global/certification/

모델명: DE-NEST5000A, 전지
정격: 3.6 Vdc, 4850 mAh, 17.46 Wh | Lithium-ion battery | 1INR22/72 | 안전확인번호: XU103139-24003 | IP67

모델명: DE-NEST10000A, 전지
정격: 7.2 Vdc, 4850 mAh, 34.92 Wh | Lithium-ion battery | 2INR22/72 | 안전확인번호: XU103139-23002A | IP67

모델명: DE-NEST15000A, 전지
정격: 10.8 Vdc, 4850 mAh, 52.38 Wh | Lithium-ion battery | 3INR22/72 | 안전확인번호: XU103139-23001A | IP67

신고인: 엘레컴코리아 주식회사 | A/S: 1588-9514

Trademark and name of the manufacturer:

ELECOM CO., LTD.

Fushimimachi 4-1-1, Chuo-ku, Osaka City

www.elecom.co.jp/global/

· ELECOM CO., LTD. owns the copyright of this manual.

· Unauthorised copying and/or reproducing of all or part of this manual is prohibited.

· If you have any suggestions or doubts about this manual, please contact your dealer.

· The images are for illustration purposes only and may differ from your actual product.

· The specifications and appearance of this product may be changed without prior notice for product improvement purposes.

· We shall bear no responsibility for any device failure or malfunction of other devices resulting from the use of this product.

· When exporting this product, check the export regulations for the country of origin.

· Android is a trademark of Google LLC.

· iPhone is a trademark of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.

· The trademark "iPhone" is used with a license from APPLE INC., LTD.

· The trademark "IPhone" and "IPhone" are registered trademarks of USB Implementers Forum.

· The company and product names on the packaging and the manual are, in general, trademarks or registered trademarks of their respective companies.

· In order to make improvements to this product and for improved safety, the colours and specifications are subject to change without prior notice.

Global Support

QR Code

QR Code

A customer who purchases outside Japan should contact the local retailer in the country of purchase for enquiries.

In "ELECOM CO., LTD. (Japan)", no customer support is available for enquiries about purchases or usage in/from any countries other than Japan. Also, no foreign language other than Japanese is available. Replacements will be made under stipulation of the Elecom warranty.

Power Bank
Manual, Safety precautions, and Compliance with regulations
1st edition, February 28, 2024

ELECOM
©2024 ELECOM Co., Ltd. All Rights Reserved.

www.elecom.co.jp/r/s536

MSC-DE-NEST-5000_10000_15000-0109 ver.111