

型式: DE-NEST5000A/DE-NEST10000A/DE-NEST15000A

中文・繁體 手冊 行動電源

各部分的名稱和功能

DE-NEST5000A

DE-NEST10000A

DE-NEST15000A

1 USB Type-C 埠口 (輸入 / 輸出)
* DE-NEST-10000A 和 DE-NEST-15000A 支援 USB Power Delivery 供電。

2 USB-A 埠口 (輸出)
蓋板

4 電源按鈕
印刷標記顯示按下電源按鈕的次數。
ON/OFF (開啟/關閉)
按下並按住
GEAR
迅速按兩次 (按兩下), 切換成 GEAR 模式。
CHECK (檢查)
按一次, 點亮剩餘電量的 LED 燈。

■ 電源開啟/關閉
按住電源按鈕 (1.5 秒以上), 可開啟/關閉本產品。

開啟時 ● 關閉時 ○

LED 電源指示燈亮起 LED 電源指示燈熄滅

■ 檢查剩餘電量
短按電源按鈕 (1 秒以內)。LED 電源指示燈亮起的數量與剩餘電量相對應。

80% 以上 低於 80% 低於 60% 低於 40% 低於 20%

■ GEAR 模式
在 NESTOUT 設備上使用此模式。
當 LED 的亮度較低時, 本產品可以連續使用很長時間 (約 12 小時)。若要切換到設備模式, 請快速按兩次電源按鈕 (按兩下)。

當 GEAR 模式開啟時 電源 LED 將閃爍

* 當使用亮度較低或沒有任何連接時, GEAR 模式將自動關閉時間延長至約 12 小時。

透過裝設單獨出售的零件, 本產品即可與各種戶外燈具, 如 LED 電源指示燈, 一併使用。(使用後, 請務必從該行動電池中取出零件。將其連接在一起將耗盡電力。)

為本產品充電

① 將充電線連接到本裝置的 USB Type-C 埠。

② 將所附充電線的另一端連接到 AC 充電器。

③ 當交流充電器插入家用電源插座時, 本產品將開始充電。

* 交流充電器建議使用 18 W 以上的 USB Power Delivery 供電裝置。您可能無法使用電腦充電, 或充電時間可能更長。

* 請確保充電後拆除電纜。任由電纜繼續連接可能會導致連接器斷裂或損壞。

* 充電時, 便攜式電源充電器上的 LED 指示燈會根據剩餘的電量閃爍。

* 當 LED 指示燈全部點亮或全部不亮時, 即表示裝置已充滿電力。

* 本裝置沒有配備交流充電器。使用附帶電纜時, 請準備一個帶有 USB-A 埠的交流充電器。

* 不包括除 USB-A 至 USB Type-C 電纜以外的其他電纜。

例如 DE-NEST15000A

如何給您的智慧手機或平板電腦充電

■ 基本充電方法

① 將充電線連接到本產品。

② 將所附充電線的另一端連接到您的裝置上。

③ 充電後, 為了您的安全, 請按照 ②→① 的相反順序, 取出充電線。

* 將裝置連接到本產品時, 請務必遵循該裝置的注意事項。

* 本產品在使用中或開啟電源時, 如本產品正在為智慧手機充電, 可能無法達到標示的容量。

* 讓產品處於開啟狀態, 會耗盡剩餘電量。請確保本產品處於關閉狀態, 並且在不使用本產品時將電纜拔出。

■ 若要使用 USB Power Delivery 供電裝置模式

① 在電源燈關閉時, 將充電線連接到 USB Type-C 埠。

* DE-NEST-5000 和 DE-NEST-5000A 不支援 USB Power Delivery。

* USB Power Delivery 供電裝置可用於為本產品充電或為智慧手機等裝置充電。

* USB Power Delivery 供電裝置模式只能用於支援 USB PD (Power Delivery) 的裝置。

* 當電源指示燈亮起時, 智慧手機或其他裝置可從 USB Type-C 埠以正常輸出 (5 V) 進行充電。

* USB-C 埠輸出時, 所連接的終端產品需有防火外殼。

■ 一起充電

您可以按照圖所示連結您的裝置與本產品, 依序為兩者充電。

① 開始使用本產品為您的裝置充電。

② 當裝置完全充滿電或本產品電量為 0% 時, 將自動切換為對本產品充電。

③ 當本產品完全充滿電後, 將會重複步驟 ①②, 直到本產品和您的裝置都完全充滿電, 充電將停止。

* 連接裝置時, 產品無法同時充電及放電。

* 未具備同時充放電功能。

■ 為藍牙耳機和其他小型週邊裝置充電

將小型電子裝置, 如您的藍牙耳機或耳麥連接到 USB-A 或 USB Type-C 埠進行充電。

* 根據您的裝置, 本產品將在大約 2 小時後自動關閉。

例如 DE-NEST15000A

規格

DE-NEST5000A
額定電容量: 2000 mAh (5V=3.0A 輸出)
USB-C 輸入: 5V=3.0A 15Wmax
USB-C 輸出: 5V=3.0A 15Wmax
USB-A 輸出: 5V=2.4A 12Wmax
USB-C+USB-A 輸出: 5V=3A 15Wmax | IP67

DE-NEST10000A
額定電容量: 5100mAh (5V=2.4A 輸出), 2800mAh (9V=2.22A 輸出)
USB-C 輸入: 5V=3.0A, 9V=2.0A 18Wmax
USB-C 輸出: 5V=3.0A, 9V=2.22A 20Wmax
USB-A 輸出: 5V=2.4A 12Wmax
USB-C+USB-A 輸出: 5V=4A 20Wmax | IP67

DE-NEST15000A
額定電容量: 8100mAh (5V=3.0A 輸出), 4800mAh (9V=2.22A 輸出)
USB-C 輸入: 5V=3.0A, 9V=2.0A 18Wmax
USB-C 輸出: 5V=3.0A, 9V=2.22A 20Wmax
USB-A 輸出: 2 × 5V=2.4A 12Wmax
USB-C+USB-A2 輸出: 9V=2.22A + 5V=2.4A 32Wmax | IP67

安全防範措施

禁止行為

強制行為

需要注意的狀況

警告

在下列情況下, 請立即停止使用本產品, 並諮詢您購買本產品的商店。持續使用可能導致火災或觸電。

- 產品有煙霧、異樣的氣味或噪音。
- 產品潮濕時。
- 有異物或液體進入產品。
- 電纜、電源插頭或外殼已損壞。

當您的雙手潮濕時, 請勿觸摸電源插頭或電纜。這樣做可能導致火災和觸電。

將電源插頭牢牢地推入家用插座。連接鬆動可能導致火災和電擊。

請勿強行拉扯或彎曲電纜, 並請勿在上方放置任何重物。這樣做可能導致外部電纜損壞、斷開, 並導致火災或電擊。插入或拔出電纜時, 務必要握住連接器。若不照做, 可能導致外部電纜損壞、斷開, 並導致火災或觸電。

請勿使用延長線來連接電源。使用延長線可能導致火災。

請勿試圖拆卸或修改本產品, 因為這可能導致火災、電擊或受傷。

請勿將本產品放入火中, 因為其有可能導致爆炸或破裂。

注意事項

在使用本產品之前, 請檢查本裝置的連接器或所要連接的裝置中是否包含灰塵或液體等異物。檢查是否有水, 特別是當其所連接的防水裝置呈潮濕狀態時。在連接器潮濕或有異物的情況下充電, 可能會導致火災、電擊或發生故障。

將本產品與裝置連接時, 務必遵循裝置充電的注意事項。

請勿在以下場所使用或存放本產品, 因為其有可能會導致電擊或故障。

- 暴露於陽光直射和溫度高的場所, 如靠近空間加熱器。
- 溫度高的地方或靠近水源之處。
- 有大量灰塵之處。
- 有大量振動之處。

請勿將不相容的充電線用於本裝置, 以免發生火災、熔化或故障。

請勿在有大量灰塵的場所附近使用或存放本產品, 例如靠近被褥之處。這樣做可能導致火災或裝置故障。

若您發現本產品有任何損壞, 如裂縫、變形或老化, 請立即停止使用。

若您預計將有很長一段時間不會使用本產品, 請將其從家用插座上斷開, 以免導致電氣故障。

請勿掉落產品, 使其受到強烈衝擊, 或在其上方放置任何物品。

請將其放置在兒童接觸不到的地方。

請注意, Elecom Co., Ltd. 對因使用本產品而造成的裝置損壞或資料破壞或遺失, 概不承擔任何責任。

在充電過程中, 產品出現輕微的溫度上升是正常的。

請勿在本產品上使用酒精或其他化學品。

■ 關於防水和防塵功能的注意事項

- 當電池潮濕或骯髒時, 請勿開啟蓋板。水體或異物進入埠口時, 極有可能發生故障。開啟電池蓋前, 請先擦掉所有水分或污垢。
- 擰緊蓋子, 擰到不能再轉, 確保其間沒有縫隙。
- 擰緊蓋子可能稍加困難。這屬於正常現象。
- 請注意, 如果螺絲部分的 O 型圈損壞或變形, 可能導致防水、防塵功能無法正常運作。

■ 關於減震器的注意事項

- 若本產品掉落, 減震器可保護內部的鋰電池免受衝擊。儘管如此, 請勿故意摔落本產品或對本產品施加壓力, 因為其仍有可能發生危險。

■ 保養和存放本設備

- 在存放本產品之前, 請先將其充滿電力。每隔三個月充電一次。
- 請將本產品保存在陰涼、乾燥和通風之處。遠離水體、易燃氣體、腐蝕性物質、金屬灰塵和鹽分。

■ 關於鋰電池的回收

產品內建一顆鋰電池。鋰電池是可回收之珍貴資源。因此, 我們請求您在回收方面給予合作。在棄置本產品時, 請遵循當地政府或當局的指示。

Li-ion20

- 請勿自行取出電池。
- 請勿將本產品視為生活垃圾加以棄置。垃圾車內銷毀的鋰電池會造成短路, 並有可能帶來火災或發熱。

責任限制

- ELECOM Co., Ltd. 對因使用本產品造成的特殊損失、衍生性損失、間接損失、懲罰性損失或受損利益的賠償均不承擔任何責任。
- ELECOM Co., Ltd. 不對連接到本產品的裝置可能發生的資料遺失、出錯或其他問題提供任何擔保。

Compliance status www.elecom.co.jp/global/certification/



Trademark and name of the manufacturer:

ELECOM CO., LTD.
Fushimimachi 4-1-1, Chuo-ku, Osaka City
www.elecom.co.jp/global/

- ELECOM CO., LTD. owns the copyright of this manual.
- Unauthorised copying and/or reproducing of all or part of this manual is prohibited.
- If you have any suggestions or doubts about this manual, please contact your dealer.
- The images are for illustration purposes only and may differ from your actual product.
- The specifications and appearance of this product may be changed without prior notice for product improvement purposes.
- We shall bear no responsibility for any device failure or malfunction of other devices resulting from the use of this product.
- When exporting this product, check the export regulations for the country of origin.
- Android is a trademark of Google LLC.
- iPhone is a trademark of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.
- The trademark "iPhone" is used with a license from APPLE INC., LTD.
- USB Type-C® and USB-C® are registered trademarks of USB Implementers Forum.
- The company and product names on the packaging and the manual are, in general, trademarks or registered trademarks of their respective companies.
- In order to make improvements to this product and for improved safety, the colours and specifications are subject to change without prior notice.

Global Support

A customer who purchases outside Japan should contact the local retailer in the country of purchase for enquiries.

In "ELECOM CO., LTD. (Japan)", no customer support is available for enquiries about purchases or usage in/from any countries other than Japan. Also, no foreign language other than Japanese is available. Replacements will be made under stipulation of the Elecom warranty.

Power Bank
Manual, Safety precautions, and Compliance with regulations
1st edition, February 26, 2024

ELECOM
©2024 ELECOM Co., Ltd. All Rights Reserved.

MSC-DE-NEST-5000_10000_15000-0117 ver.111