<u>エレコムアクセスポイント LD-WLS54AG/AP</u>

ファームアッププログラムによる

V2.04 および V2.10 から V2.16 へのアップグレードマニュアル

ファームアッププログラム V2.04/V2.10 V2.16

現在お使いのバージョン	
V2.04	オファームアッププログラムでアップグレードしてください
V2.10	
それ以外	WEB 設定画面からアップグレードしてください。

注意事項

- 本プログラムはファームウェア V2.04 および V2.10 専用です。他のバージョンのファームウェア から V2.16 ヘアップグレードする場合は製品に添付のマニュアルを参考にして WEB 設定画面から アップグレードしてください。
- ・ 本プログラムを実行するパソコンとアクセスポイントの IP アドレスが同じネットワークに設定 されていない場合、ファームウェアのアップグレードが正しく行えません。確認の上、正しく設 定してから本プログラムを実行してください。(アクセスポイントの IP アドレスは本プログラム から変更できます。本マニュアルの「アクセスポイントの IP アドレスを変更する」を参照し て変更してください。)
- 本プログラムを実行するパソコンのファイアーウォール機能が有効になっている場合ファーム ウェアのアップグレードが正しく行えません。一時的に無効に設定してください。
- ルーターを超えてのアップグレードには対応しません。

ファイルを解凍する

1.ダウンロードした自己解凍形式の圧縮ファイル wls54ag-ap216a.exe をダブルクリック して解凍します。



2.下記画面が表示されたら必要に応じて解凍先を変更して「OK」をクリックします。 変更しなかった場合はwls54ag-ap216a.exeと同じフォルダ内に解凍されます。

۱ <u>(F</u>):
Ź 参照(<u>B</u>)
/(<u>C</u>)

3.wls54ag-ap216a という名前のフォルダが作成されます。



ファームウェアをアップグレードする。

- 1. 解凍して作成された wls54ag-ap216a フォルダをダブルクリックして開きます。
- 2.開いたフォルダの中の Firmup216(.exe)をダブルクリックして起動します。



アクセスポイントの検索が始まります。終了するまでお待ちください。

アクセスポイントが表示されない場合は下記をご確認ください。

- アクセスポイントのファームウェアバージョンが、V2.04, V2.10, V2.16 <u>以外</u>の場合、本プログ ラムでは表示されません。
- 本プログラムを実行しているパソコンと、アクセスポイントが正しく接続されているかご確認く ださい。



 アクセスポイントの検索が終了したら、ファームアップするアクセスポイントをダブ ルクリックしてください。

SF Elecom Utility	for Upgradin	g firmware							
	Device List:								
	Model Name	Mac Address	IP Address	Netmask	F/W Version	Device Name	Action	Status	
	LD-WLS54AG	*0890FE595883*	192.168.1.241	255.255.255.0	v2.04	LD-WLS54A			
-• ///////	LD-WLS54AG	*008896887468	192.168.1.242	255.255.255.0	V2.10	LD-WLS54A	-		
P((()//////////////////////////////////									
				ブルカレ					
			• 2	21020	190				
2									
9									
0									
9,,									
0 <u>/</u>)									
89									
- 1°// .									
5/10									
	1								
APŧ单壶									
IP設定									
	1								
									1.

Status 欄に「Invalid IP!」と表示された場合は、パソコンとアクセスポイントの IP アドレスが同じ ネットワークに設定されていないと思われます。「 アクセスポイントの IP アドレスを変更する」を 参照して変更してください。

Status Invalid IP!

4.パスワードの入力画面が表示されたら、選択したアクセスポイントに設定したパスワ ードを入力して「OK」をクリックしてください。

		師 パスワード
	ださい	パスワードを入力してく
3		
		P
	キャンセル	Ok
	キャンセル	Ok

5.ファームウェアのアップグレードが始まります。

🕼 Elecom Utility	for Upgradin	s firmware							
Contraction of the local division of the loc	Device List:								
	Model Name	Mac Address	IP Address	Netmask	F/W Version	Device Name	Action	Status	R.
	LD-WLS54AG LD-WLS54AG	*0090FE80748# +0090FE806883	192.168.1.242 192.168.1.241	255.255.255.0 255.255.255.0	v2.10 v2.04	LD-WLS54A LD-WLS54A	Update F/W2		0
		77-L 77-	ウェアの 更新 ムウェアのアッ	ブグレード中…					
APt検索									
レージャンプロング (P設定) ファームウェアの更新									

6. 正常に終了したら、F/W Versionの欄に v.2.16と表示されます。

Device List					
Model Name	Mac Address	IP Address	Netmask	F/W Vers	ion Devic
LD-WLS54AG	****	192.168.1.242	255.255.255.0	v2.16	LD-W

7. 複数のアクセスポイントのファームウェアをアップグレードする場合は3. に戻り、 次のアクセスポイントをダブルクリックしてください。

以上でファームウェアのアップグレードは終了です。 うまくアップグレードできない場合は次ページ以降を参考にしてください。 アクセスポイントの IP アドレスを変更する

本プログラムを実行するパソコンとアクセスポイントの IP アドレスが同じネットワーク に設定されていない場合、下記のように Status 欄に「Invalid IP!」と表示され、ファー ムウェアのアップグレードが正しく行えません。

Status In valid IP!

この場合、パソコン側の IP アドレスを変更するか、次の手順でアクセスポイントの IP アドレスを変更してください。

- 1. 変更するアクセスポイントをクリックして選択する。
- 2.. 「 IP 設定」ボタンをクリックする。

Device List: Model Name Mac Address IP Address Natimask F/W Version Device Name Action Status LD=ML554A30090FE505983 1921681241 2552552550 v2.04 LD=ML554A LD=ML554A LD=ML554A30090FE505983 1921681244 2552552550 v2.04 LD=ML554A LD=ML554A30090FE505983 1921681244 2552552500 v2.10 LD=ML554A LD=ML554A50090FE505983 090FE505983 1921681244 2552552500 v2.10 LD=ML554A50090FE505983 1921681244 2552552500 v2.10 LD=ML554A LD=ML554A50090FE505983 1921681244 2552552500 v2.10 LD=ML554A 1 . クリックして選択 1 . クリック P設定 2 . クリック . .	🐨 Elecom Utility	for Upgrading	s firmware							
Model Name Mac. Address IP. Address Natmask IP/W Version Davice Name Action Status LD=WL054Add OUCIDE=001240 192:1001241 250:200200 W:10 LD=WL054Add D090PE007400 192:1001242 209:200200 W:10 LD=WL054Add D090PE007400 10:1001242 209:200200 W:10 LD=WL054Add D090PE007400 Texture 10:001242 209:200200 W:10 LD=WL054Add D090PE007400 Texture 10:001242 209:200200 W:10 LD=WL054Add D090PE00740 Texture 10:001242 Texture	A CONTRACTOR OF A CONTRACTOR A CONTRACT	Device List:								
LD-WLS54A5_0000FE56FB83_1921031241_2852525500_42.04 LD-WLS54A5_0000FE56FB83_1921031242_205250500_4210 LD-WLS54A5_0000FE56F450_1450 1.クリックして選択 2.クリック		Model Name	Mac Address	IP Address	Netmask	F/W Version	Device Name	Action	Status	8
LD-WESSAAL DUGUESDARD 1921081242 2032052050 1210 LD-WESSAL 1.クリックして選択 AP物語 P設定		LD-WLS54AG	0090FE585BB3	192.168.1.241	255.255.255.0	v2.04	LD-WLS54A			
	AP検索 IP設定		2.クリッ	1	. クリゞ	ックして 1	選択			
										 1

3.パスワードの入力画面が表示されたら、選択したアクセスポイントに設定したパスワ ードを入力して「OK」をクリックしてください。

🎏 パスワード	
パスワードを入力してく	ださい
P.	
Ok	キャンセル

4. IP アドレス、サブネットマスクを設定して「OK」をクリックしてください。

₩ IP設定	
IPアドレス	192 168 1 241
サブネットマスク	255, 255, 255, 0
ОК	キャンセル

5.IPアドレスが変更されますので、画面で確認してください。

6.正しく変更されていることを確認したら、ファームウェアのアップグレードを実行してください。

エラーメッセージが表示されアップグレードできない場合。

1. 下記エラーメッセージが表示された場合は、ネットワークに異常があるか、本プログ ラムを実行するパソコンのファイアーウォール機能が有効になっている可能性があります。 ファイアーウォール機能が有効になっている場合、一時的に無効に設定して実行してみて ください。

🕷 Warning 🛛 🔀
ファームウェアのアップグレードに失敗しました。
ネットワークの接続等を確認して、もう一度実行して みてください。
また、パソコンのファイアーウォール機能が有効に なっている可能性があります。
確認の上、ファイアーウォール機能を一時的に無効 にしてもう一度実行してみてください。
Ok

2. 下記エラーメッセージはファームウェアファイルが見つからない場合に表示されます。 ファームアッププログラム wls54ag-ap216(.exe)と同じディレクトリにファームウェア ファイル wls54ag-ap216.tfp があることを確認してください。

Elecom	Utility for	Upgradi 🚺	<
ファームウ	ュアファイルがり	見つかりません。	
	<u> </u>		

エラーメッセージは表示されないが、アップグレード終了後、F/W Version 欄の表示が変わらない(v2.16 にならない)場合。

- 1.ファームアッププログラムの「AP 検索」ボタンをクリックして再びアクセスポイント が表示されたら F/W Version 欄の表示を確認してください。
- 2.それでも表示が変わらない場合は、もう一度ファームアップするアクセスポイントを ダブルクリックしてアップグレードを実行してみてください。
- 3.再び失敗する場合は、下記を実行してみてください。 アクセスポイントの電源を一度切ります。 アクセスポイントの電源を入れ、電源ランプの点滅が終了するのを待ちます。 ファームアッププログラムの「AP 検索」ボタンをクリックする。 ファームアップするアクセスポイントをダブルクリックする。