

## U3™プラットフォーム対応 フラッシュメモリ MF-UU2xxxシリーズ インストールマニュアル

#### ■はじめに

このたびは、U3™プラットフォーム対応フラッシュメモリ MF-UU2xxxシリーズをお買い上げいただきありがとうございます。 本製品は、専用の実行ファイルや専用アプリケーションをフラッ シュメモリにインストールすることで、個人データをパソコン内 に残さずに普段お使いの環境を持ち歩くことのできるフラッシュ メモリです。また、パスワードを設定してデータを保護すること もできます。

本インストールマニュアルは、本製品のセットアップについて説 明しています。ご使用になる前に本インストールマニュアルをよ くお読みになり、正しくセットアップをおこなってください。

#### ■安全にご使用いただくために

- •本製品の取り付け、取りはずしのときには、必ずコンピュータ の本体および周辺機器メーカーの注意事項に従ってください。
- 本製品の分解、改造、修理をご自分でおこなわないでください。 火災や感電、故障の原因になります。また、故障時の保証の対 象外となります。
- 本製品および本製品を取り付けたコンピュータ本体を、水を使 う場所や湿気の多いところで使用しないでください。 火災や感電、故障の原因になります。
- •本製品の取り付け、取りはずしのときには、本製品に触れる前 に金属製のもの(スチールデスク、ドアのノブなど)に手を触れ て、静電気を除去してから作業をおこなってください。 静電気は本製品の破損の原因になります。
- 異常を感じた場合はすぐに使用を中止し、お買い上げの販売店、 もしくは当社総合インフォメーションセンターにご相談ください。

#### ■ご使用にあたって

- •本製品に保存されているソフトウェアについて、消去、破損に ついて当社は一切の保証をいたしません。誤って削除すると本製 品のU3™プラットフォーム対応としての機能が失われますので、 注意してください。
- •本製品の取り付け、取りはずしのときには、必ずコンピュータ の本体および周辺機器メーカーの注意事項に従ってください。
- •本製品を接続した状態でパソコンを起動した場合、前回異常終了 がなくてもスキャンディスクが自動的に行われる場合があります。
- 本製品を接続した状態でパソコンを起動した場合、これまでに 接続したことのあるデバイスであっても新たにデバイスを認識 する表示が出ることがあります。
- 本製品を接続してから認識されるまでに約1分ほど時間がかか ります。パソコンの再操作が可能になるまでお待ちください。
- •本製品は著作権保護機能には対応しておりません。
- •本製品の挿抜の前には、U3 Launchpadから「取り外し」を行っ てください。ファイルが消失してしまう恐れがあります。
- 消失・破損したデータに関しては、当社は一切の責任を負いかねます。
- 本製品は、正しい向きでまっすぐ抜き挿ししてください。
- スタンバイ・休止機能には対応しておりません。
- 本製品を湿気やホコリの多いところで使用しないでください。
- 本製品に強い衝撃を与えないでください。
- •お手入れの際には乾いたやわらかい布で軽く拭いてください。 ベンジン、シンナー、アルコールなどは使用しないでください。

#### ■ご購入時の状態について

•本製品は通常そのままでお使いいただけますので、フォーマッ ト(初期化)をおこなう必要はありません。また、ご購入時はパ スワードは設定されていません。



smart

### ■U3™プラットフォームとは

本製品は、USBフラッシュメモリの新規格である「U3™プラット フォーム に対応しています。

U3™プラットフォームに対応することで、フラッシュメモリ内に 必要なプログラムやデータ類をすべて格納し、パソコンには個人 データを残さずに持ち運ぶことができます。



にデータなどを保存

U3™プラットフォームは、Windows®XPまたはWindows®2000 サービスパック4以降に対応しています。Windows®Meでお使いの 場合は、通常のUSBストレージデバイスとしてのみ使用できます。

#### ■U3 Launchpadについて

U3™プラットフォームでは、U3 Launchpadを通じてプログラ ムを実行したり、パスワードをかけたりします。 本製品をパソコンに接続すると、U3アイコンがタスクトレイに表 示されます。U3アイコンをクリックするとU3 Launchpadが表 示され、ここからプログラムを実行します。

#### ■Windows<sup>®</sup>Meでお使いの場合

Windows®Meでお使いの場合は、通常のUSBストレージデバイ スとしてのみ使用できます。

#### ■セキュリティ機能について

U3™プラットフォーム上で扱われているデータは、セキュリティ 機能に対応しており、パスワードを設定してデータを保護できます。 万一、本製品を紛失したり、盗まれたりしたときにも、第3者か ら大事な情報を守ることができますので、持ち運ぶことが多い本 製品でも安心して使用できます。

- ・パスワードは絶対に忘れないように管理してください。 正しいパスワードを入力することができないことによる、内容 確認が不可能な事態やその他に対して、当社は一切の責任を負 いません。また、一切の保証をいたしません。
  - 本機能はパスワードプロテクトによるセキュリティ機能です。 特殊な方法により解析を行った場合にはデータを保護できない ことがありますのでご注意ください。

### ■本製品について

本製品をパソコンに接続すると、マイコンピュータに次の2つの アイコンが表示されます。



### ①CD-ROMドライブ

U3 Systemが保存されています。

タスクトレイからU3 Launchpadを起動することで、U3プログ ラムを利用できます。

※例えば、パソコンの最後のドライブがDの場合、「U3 System (E:)」と表示されます。

#### ②USBディスク

U3 Launchpadを経由せずにデータを読み書きするためのメモリ 領域です。

- パスワードを設定しない場合は、リムーバブルディスクとしてす ぐにお使いいただけます。
- パスワードを設定する場合は、「パスワード保護を有効にする」(裏 面)をお読みください。

※例えば、パソコンの最後のドライブがDの場合、「リムーバブル ディスク(F:)」と表示されます。

### パソコンと接続する

#### Windows<sup>®</sup>XPで使用する

### ■パソコンに接続する



データの転送中は点滅します。

1

パソコンのUSBポートに接続します。 USBポートの上下方向に注意して 接続してください。自動的に本製品 の認識が開始されます。認識の完了 後、U3 Launchpadが起動します。

- 2回目以降は挿入するだけで使用で きます。
- <♪ お使いのパソコンがUSB2.0に対応していない場合</p> ●サービスパック1以前のときは「高速ではないUSBハブに接続し ている高速USBデバイス」のメッセージが表示されます。

▲ 高速ではない USB ハブに接続している高速 USB デバイス 高速 USB デバインが高速ではない USB ハブに接続されています。 この問題を解決するには、このシッセージをクリックしてください。

●サービスパック2のときは「さらに高速で実行できるデバイス」の メッセージが表示されます。

#### さらに高速で実行できるデバイス この USB デバイスは、高速 USB 20 ボードに接続するとさら 高速で乗行できます。 利用可能なボートの一覧を表示するには、ここをクリックしてくが

これは、本製品はUSB2.0に対応していますが、接続したUSBポー トがUSB2.0に対応していないために表示されるメッセージです。 この場合、本製品はUSB2.0ではなく1.1の速度で動作します。

3 タスクトレイにインストール完了のメッセージが表示され自動的 に認識されると、タスクトレイにU3アイコンとメッセージが表示 されます。



イコンをクリックしてU3 Launchnadを () **Ø**, <mark>U</mark>3 16:: 今後表示しない

<ul> <li>お使いのパソコンによっては、</li> <li>本製品のUSBディスクドライブの内容が表示したり、再生をす</li> </ul>	リム・パブル ディスク (テ・) この情報のハイドルディスクを導入したり、デバイスに調視したりする に、Windows が目的がに用いすり高計を追加できます。 ● 面絶 Windows が同行する他们を呈んてください。		
るか確認のメッセージが表示さ れることがあります。	EVC->CASANIASENEXC-FIS           Image: An example of the second		

お使いのパソコンによっては、初めて本製品を接続した場合に再 起動を促すメッセージが表示される場合があります。この場合は、 (U) をクリックして、パソコンを再起動してください。再 起動後、本製品を抜き挿しして、本製品を認識させてください。

#### ■取りはずすには

本製品の取り外しは、U3 Launchpad上から行います。

- LEDが点滅して本製品を読み書きしている状態や、U3 Launchpad が起動している状態で、本製品をパソコンから取りはずさないでく ださい。本製品の故障や、ファイルの破損・消失の原因となります。
- ダスクトレイにあるU3アイコンを左クリックします。 U3 Launchpadが表示されます。



2 U3 Launchpadの取り外し V3 U3ドライブについて ボタンをクリックします。 終了処理を開始します。 🗿 セキュリティを有効にす Silling
 Silling

1 ROAL 6 3 U3 Launchpadが閉じタスクトレイからU3アイコンが消えたら、 本製品をパソコンのUSBポートから取り外します。

### Windows<sup>®</sup>2000で使用する

#### ■Windows<sup>®</sup>2000のバージョンの確認

Windows<sup>®</sup>2000で本製品をお使いになる場合は、Windows<sup>®</sup> 2000のバージョンがサービスパック4以降である必要があります。 次の手順でWindows®2000のバージョンを確認します。



#### Windows<sup>®</sup>2000のバージョンを確認します。

(バージョンを確認します。)	まわつー3 E   ハード27   ユーザー 783 パル	
	2142-35 Artifato Artifato 20144 fi	
	OK 4	
サービフパック小川啓である心理	声があります サービフル	

ービスバック4以降である必要があります。サービスパック1~3 の場合は、WindowsUpdateを使用して、Windows®2000を最新 のバージョンにバージョンアップしてください。バージョンアップ の手順については、お使いのパソコンの取扱説明書やパソコンメー カーまでお問い合わせください。

#### ■パソコンに接続する



本製品の取り外しは、U3 Launchpad上から行います。

- LEDが点滅して本製品を読み書きしている状態や、U3 Launchpad -9 が起動している状態で、本製品をパソコンから取りはずさないでく ださい。本製品の故障や、ファイルの破損・消失の原因となります。
- タスクトレイにあるU3アイコンを左クリックします。 U3 Launchpadが表示されます。









- 7\$





### U3 Launchpad を使う

タスクトレイに表示されているU3アイコンをクリックしてU3 Launchpadを表示し、U3 Launchpadからさまざま機能が実行 できます。

- ●Windows®MeではU3 Launchpadは使用できません。通常の USBストレージデバイスとしてのみ使用できます。
- ●U3 Launchpad及び当社標準付属のソフトウェアは管理者 (Administrator)権限でも、ユーザー権限でも起動します。
- ●U3ソフトウェアセントラルから購入されたソフトウェアの動作、 使い方、不具合に関しては当社では一切の責任を負いかねますので ご了承ください。

#### ■U3 Launchpadを表示する

タスクトレイにあるU3アイコンを左クリックします。 U3 Launchpadが表示されます。



U3アイコンがタスクトレイに表示されていない場合は、本製品 のCD-ROMドライブ(U3 System)にある[LaunchU3.exe]を ダブルクリックしてください。

	U3 Launchpad	F	リムーバブルディスク(F:)	
1 -	U3 ^ 232 2 1		ELECOM	
® –	Launchpad ツアー		岿 U3ドライブの検索 🛛	_(5
3 -	migo Migo for U3		🛷 い3プログラムの管理 🗕	-6
			🛃 ステータスと設定 🛛 ——	-0
			📣 ブログラムの追加 🛛 ——	-(8
			ヘルブとサポート>>	
			U3ドライブについて	-0
			🔒 セキュリティを有効にする —	_0
			1 製品情報	-12
4 –	70775408700-1			
	216 MB 空き - U3 Launchpad		取り外し 🙆-	-03

#### ① U3へようこそ 本製品の機能をアニメーション によって紹介します。 ボタンを押すと再生します。



### Launchpadツアー U3 Launchpadを使った操作方 📕

法などを詳しく説明しています。



#### ③ プログラム一覧

U3 Launchpadから起動できるプログラムの一覧が表示されてい ます。プログラムは後から追加できます。 本製品のご購入時は、U3対応の同期ソフトであるMigo for U3™が インストールされています。

# Migo for U3™の詳しい使用方法については、添付の「Migo for U3™ 使いかたガイド」を参照してください。

### ④ プログラムのダウンロード

U3™プラットフォームに対応 したプログラムのダウンロード ページに接続します。





4 0 K ボタンをクリックします。

ムーパブルディスク(F:)	■セキュリティを無効にするには		
ELECOM	🌒 セキュリティを解除すると、データは保護されません。		
コ3ドライブの検索			
13プログラムの管理 ステータスと設定	U3 Launchpadが表示されます。		
プログラムの追加	<b>(15</b> ) <b>(</b> ) 20.46		
ヘルプとサポート>>	2040		
5F7176.84			
こキュリティを有効にする			
製品情報			
REDAL	が表示されます。		
40000	S 25-92288		
	→ 70754.008m		
03 4代—72名表示1人, Wate将来发行	[1] USF947E2Av7		
1909です。Mozillo Firefox for 安化ース(2, Partuble Appa.com(2) タケージをれました。			
05/17/06 19:14:53 24.1 MB			
1.6.0.1	- פרניגמעפיטיד		
π	216 WE 型を-U3 Lean/ped 取り外し 〇		
Comites	パンフード語識が描きます? 解決する場合。以下に現在のパワードを入力し、(20世2)かどして(22い)		
	RE60/029-F6		
	🕐 OK 🛛 🔕 RV5:±U/		
はを削取余しますか?			
2	仕様とコーザーサポート		
	<b>什</b> 堆		
<i>たいい</i> つい			
をハシコン す。	U3 ™プラットフォームとしてご使用の場合:		
	Windows®XP, Windows®2000(SP4 以降)		
	Mindows®XP, Windows®2000(SP4以降)		
	Windows®Me		
	インストールマニュアル(本書) 1枚		
	同梱物 Migo for U3™使いかたガイド 1枚		
スクにアク	保証書 1枚		
X7(c) 7	インターフェイス USB		
	デアレリム 村幅09.9mm へ與1 19.9mm へ向と13.0mm		
	皇童 約10.0g		
indows®Me	最大転送速度 480Mbps(理論値)		
l	ユーサーサホートと製品の保証		
セキュリ	「商品に関するお問会サけ」		
	「同品に関するの同日とは」		
	TEL : 0570-084-465		
	FAX:0570-050-012		
	[受付時間] 9:00~12:00 13:00~18:00		
	年 中 無 体		
ムーバブルディスク (F:)			
13ドライブの検索	U3™プラットフォーム対応フラッシュメモリ		
13プログラムの管理 ステータスと設定	MF-UU2xxxシリーズ		
プログラムの追加	インストールマニュアル		
ヘルプとサポート>>	2006年6月9日 第1版		
パドライブについて	<ul> <li>本インストールマニュアルの著作権は、エレコム株式会社が保</li> </ul>		
こちュリティを利効にする	有しています。		
製品情報	<ul> <li>本インストールマニュアルの内容の一部または全部を無断で複 </li> </ul>		
	桜/虹戦9ることを宗止させていたにさます。 ますシステレルフェッアルの内容に明しては、下へた明してか		
মগ্রস্ট 🥌	● 本インストールマニュアルの内容に関しては、万全を期してお りますが 万一ご不実ならがございましたら 販売店までごす		
J167129 🛞	絡願います。		
	<ul> <li>本製品の仕様および外観は、製品の改良のため予告なしに変更</li> </ul>		
	する場合があります。		
	<ul> <li>実行した結果の影響につきましては、上記の理由にかかわらず まにた会いかわますのででごろください。     </li> </ul>		
	貝正を見いがねまりのじご」承くにさい。 • 木制品のうち 戦略物容またけ必変に該当するものの絵山にま		
	<ul> <li>         ・</li></ul>		
力します。	<ul> <li>Windows<sup>®</sup>は米国Microsoftの登録商標です。</li> </ul>		
	• U3™およびU3™ロゴはU3 LLCの商標です。		
	<ul> <li>● Migo<sup>®</sup>は米国Migo Software, Inc.の登録商標です。</li> </ul>		
	<ul> <li>その他の会社名、商品名は各社の商標または登録商標です。</li> </ul>		

2

G