ELECOM

11ac対応快速Wi-Fi ポータブルルーター

WRH-583BK2-S/WRH-583WH2-S/WRH-583BU2-S/WRH-583GN2-S/WRH-583RD2-S WRH-583YL2-5 (USBケーブル同梱モデル) **1 **1 ACアダプターは付いておりません WRH-583BK2/WRH-583WH2 (ACアダプター同梱モデル) **2 WSBケーブルは付いておりません

設定手順書①

本製品の特長

①以下の4つの方法で手軽に無線LANに接続できます。

- ② 有線LANを無線化する(無線子機(コンバーター)モード)
- 3 Wi-Fiルーターの電波が届く範囲を拡張させる(中継器モード)
- ホテルのLAN端子へ簡単に接続する(アクセスポイントモード)

本書では主にルーターモードにおける 接続および利用方法についてご案内致します。

ロルーターモード

本機の初期値です。ホテルのLAN端子から、無線LAN子機(ス マートフォン、ゲーム機など)を利用してインターネットヘアク セスする場合にはこちらの設定でご利用下さい。





・手順 1-1 を参考に接続ください。

2無線子機(コンバーター)モード

有線LAN子機(TVやレコーダー、デスクトップPCなど)を 無線化するためのモードです。設定方法については同 梱の設定手順書②「無線子機(コンバーター)モード/中 継器モードの設定方法」ご参照ください。



❸中継器モード

Wi-Fiルーターの電波を中継して電波が届く範囲を拡張 させるためのモードです。設定については同梱の設定手 順書②「無線子機(コンバーター)モード/中継器モード の設定方法」をご参照ください。



④アクセスポイントモード

同一ネットワーク内に存在する他の無線LAN子機(プリ ンターやNASなど)を利用するためのモードです。 設定方法については弊社サイトよりユーザーズマニュア ルをダウンロードし、該当項目をご確認下さい。



※接続方法については、本紙「電源の取り方」を参照ください。

雷源の取り方

〈ACアダプター同梱モデルの場合〉

■ 同梱の AC アダプターで給電



〈USBケーブル同梱モデルの場合〉

■ パソコンの USB ポート+同梱のMicro-USB (A-MicroB)ケーブルで給電



■ 別売のUSB給電アダプター+同梱の Micro-USB(A-MicroB)ケーブルで給電



無線LANルーターにつなぐ

(ルーターモード)(アクセスポイントモード)

■■別売、またはホテルに設置されている LAN ケーブルを、ホテルの客室にある LAN 端子と本 製品の INTERNETポートに接続します。



- 🛂 本紙の「電源の取り方」を参考に電源を取ります。
- 🖪 本製品のランプの状態が以下の表の状態になっ ていることを確認します。

① PWRランプ 青色点灯 0 青色点灯あるいは WANランプ

※電源を入れてから本状態になるまでに約30秒程掛かります。

【4】「手順2 接続」を参考にネットワークに接続して ください。

各機器との接続設定を行う

接続する端末ごとに接続手順を説明します。

⚠ スマートフォン/タブレット(iOS/Android)

簡単設定アプリ『QR link』(無料)をインストールし、設定します。

- ※iOS 端末は、iOS4.0 以降かつカメラ付きモデルに対応。 Andorid 端末は、Ver.2.1 以降かつカメラ付きモデルに対応。 (オートフォーカス機能のあるカメラ搭載端末を推奨します。)
- ※カメラ非搭載端末や、設定時にアプリがインストールできない端末は 下部の「AppStore または Google Play に接続できない場合」を参 照して、手動による設定を行ってください。

- **1** 各端末から、AppStore (iOS) または Google Play (Android) を開き、 [QR link] を検索して インストールします。
- **2** 各端末のホーム画面から、[QR link] 💹 のアイコンをタップします。



│**3**│[QR コード読み取り] をタップし、同梱の「設 定情報シート内」に印刷された QR コードを 読み取ります。



│4│画面の指示に従い、最後に[閉じる]ボタン タップします。

▲ 以上で設定は完了です。

ホテルによっては、Webブラウザー(IEやSafariなど)による認証 作業が必要な場合があります。その場合は、宿泊されているホテ ルへ認証方法をご確認ください。

! AppStoreまたはGoogle Playに接続できない場合

以下の手順で設定してください。

iOS の場合

- ①ホーム画面から[設定]をタップします。
- ② [Wi-Fi]をタップします。
- ③ [Wi-Fi]がオフになっている場合は、オンにします。 ④「ネットワークを選択」のリストから、同梱の「設定
- 情報シート」内に記載されたものと同じ SSID を 選択し、タップします。 ※2.4GHz と 5GHz の 2 つの SSID が表示されま すので、接続する機器の仕様に合わせて選択
- してください。 ⑤パスワードの入力画面で、「設定情報シート」内の 暗号キー (13桁)を入力して[Join]をタップします。

Android の場合

- ①ホーム画面から [メニュー]→[設定] をタップします
- ② [Wi-Fi]をタップします。
- ③ [Wi-Fi]がオフになっている場合は、オンにします。
- ④ リストから、同梱の「設定情報シート」内に記載さ れたものと同じ SSID を選択し、タップします。 ※2.4GHz と 5GHz の 2 つの SSID が表示されま すので、接続する機器の仕様に合わせて選択 してください。
- ⑤ [パスワード] に、「設定情報シート」内の暗号キー (13 桁)を入力して[接続]をタップします。




オン

パソコン(有線 LAN 接続)

有線LANでWin/Macパソコンを接続する場合

パソコンと、本製品のLANポートをLANケーブルで接続します。



▲ 以上で設定は完了です。

ホテルによっては、Webブラウザー (IEやSafariなど) による認証作業 が必要な場合があります。その場合は、宿泊されているホテルへ認証 方法をご確認ください。

※パソコンの設定によっては、パソコンのIPアドレスの設定(自動取得 や固定)を変更する必要があります。

Windows (無線 LAN 接続) 無線LANでWindowsパソコンを接続する場合

Windows 10/8.1/8の場合

〈Windows 10の場合〉

1 画面右下のタスク トレイにあるアイ コンをクリックし、 接続先一覧を表 示します。



(表示後 3 へ進む)


〈Windows 8.1/8の場合〉

■ マウスを画面の右上 隅にかざし、チャー ムバーを表示して、 [設定]をクリックし ます。





- 「**3**」 ネットワークの一覧の中から、同梱の 「設定情 報シート」内に記載されたものと同じ SSID を 選択し[接続] ボタンをクリックします。
 - ※2.4GHz と 5GHz の 2 つの SSID が表示されますので、接続する 機器の仕様に合わせて選択してください。



- ※「xxxxxx」には、6桁の0~9、a~fのランダムな英数字が入ります。
- ※「yyyyyyyyyyy」には、13桁のランダムな数字が入ります。
- 4 「ルーターのボタンを押しても接続できます。」 のメッセージを確認します。
- 5 本製品の [WPS ボタン] を 5 秒間ほど長押しして から離すと、本製品の「WPS/Reset ランプ」が赤 色で点滅を始めます。

│**6**│「PC の共有をオンに …」の画面が表示された ら、「はい、共有をオンにしてデバイスに接続し ます」をクリックします。

※自動的にWebブラウザーが起動した場合は、「アクセスを 有効にする」をクリックします。

▲ 以上で設定は完了です。


ホテルによっては、Webブラウザー(IEやSafariなど)による認証作業 が必要な場合があります。その場合は、宿泊されているホテルへ認 証方法をご確認ください。

Windows 7/Vista/XPの場合

【│画面右下のタスクトレイにある無線 LAN のア イコンをクリックします。



- ! Windows 7でタスクトレイにアイコンが表示 されていない場合
- ① 画面右下のタスクトレイにある三角形のアイコンをクリック ② [カスタマイズ...] をクリック
- ③ [タスクバーに全ての通知と設定を表示する] にチェックをつけ、 [OK] をクリック
- | 2 | ネットワークの一覧の中から、同梱の「設定情 報シート」内に記載されたものと同じ SSID を 選択し[接続]ボタンをクリックします。
 - ※2.4GHz と 5GHz の 2 つの SSID が表示されますので、接続する 機器の仕様に合わせて選択してください。



- ※「xxxxxx」には、6桁の0~9、a~fのランダムな英数字が入ります。 ※「yyyyyyyyyyy」には、13桁のランダムな数字が入ります。
- 3 「ネットワークに接続」画面が表示されたら、 「ルーターのボタンを押すことによっても接 続できます。」のメッセージを確認します。
 - ※メッセージが表示されない場合は、同梱の「設定情報シート」 内の「暗号キー」(13 桁)を手入力し、[OK]をクリックします。



4 本製品の [WPS ボタン] を 5 秒間ほど長押しして から離すと、本製品の「WPS/Reset ランプ」が赤 色で点滅を始めます。

0 0 0 0 0

|5| しばらくすると、自動的に「ネットワークに接 続」の画面が消えます。

▲ 以上で設定は完了です。


ホテルによっては、Webブラウザー(IEやSafariなど)による認証作業 が必要な場合があります。その場合は、宿泊されているホテルへ認 証方法をご確認ください。

Mac OS(無線 LAN 接続) 無線LANでMacパソコンを接続する場合

│¶│画面左上の [アップルメニュー] をクリックし て、[システム環境設定]をクリックします。



- **|2**|[ネットワーク]をクリックします。
- │**3**│AirMac (Wi-Fi) の「状況」が「入」 になっている ことを確認します。
- │4│「ネットワーク名」 のリストの中から、同梱の 「設定情報シート」内に記載されたものと同じ SSID を選択します。
 - ※2.4GHz と 5GHz の 2 つの SSID が表示されますので、接続 する機器の仕様に合わせて選択してください。



|5| パスワードの入力画面が表示されるので、上記 の暗号キー(13 桁)を入力して[OK]をクリック します。



▲ 以上で設定は完了です。

ホテルによっては、Webブラウザー(IEやSafariなど)による認証作業 が必要な場合があります。その場合は、宿泊されているホテルへ認 証方法をご確認ください。

PS Vita






●「設定」をタップ →次の画面で「ネットワーク」 をタップ



・
WPS」をタップ

│2│「アクセスポイントの WPS ボタンを押して下 さい。」と表示されたら、本製品の WPS ボタン を押します。



「**3**」 本画面が表示されれば、設定は終了です。





画面の左上に[無線]アイコン が表示されれば接続成功です。

3DS



❷[自分で設定する]をタッ ● [本体設定]をタップ


合わせた設定方法を

ご案内いたしましょうか?

→次の画面で「接続先の登


録」をタップ

→次の画面で「インターネット 接続設定」をタップ




- **❸** [WPS] をタップ
- →次の画面で「プッシュボタン による接続」をタップ

2 「アクセスポイントの WPS ボタンを押して下 さい。」と表示されたら、本製品の WPS ボタン を押します。



|3| 本画面が表示されれば、設定は終了です。





ホームページでも各種端末の 詳しい接続手順を確認できます。 「えれさぽ」で検索してください。



11ac対応快速 Wi-Fiポータブルルーター

WRH-583BK2-S/WRH-583WH2-S/ WRH-583BU2-S/WRH-583GN2-S/ WRH-583RD2-S/WRH-583YL2-S/ WRH-583BK2/WRH-583WH2

ポータル設定サイト http://ga.elecom.co.jp/fag detail.html?id=5872

- ・本書の著作権は、エレコム株式会社が所有しています。
- ・本書の内容の一部または全部を無断で複製/転載することを禁止させていただきます。
- ・本書の内容に関しては、万全を期しておりますが、万一ご不審な点がございましたら、販売店までご連絡願います。
- ・本製品の仕様および外観は、製品の改良のため予告なしに変更する場合があります。
- ・実行した結果の影響につきましては、上記の理由にかかわらず責任を負いかねますので、ご了承ください。
- ・本製品のうち、戦略物資または役務に該当するものの輸出にあたっては、外為法に基づく輸出または役務取引許可が必要です。
- ・Microsoft®、Windows Vista®、Windows®は、米国 Microsoft 社の登録商標です。その他本書に掲載されている商品名 / 社名などは、一般に商標ならびに登録
- ・本製品は、GNU General Public License に基づき許諾されるソフトウェアのソースコードを含んでいます。これらのソースコードはフリーソフトウェアです。 お客様は、Free Software Foundation が定めたGNU General Public License の条件に従って、これらのソースコードを再頒布または変更することができます。 これらのソースコードは有用と思われますが、頒布にあたっては、市場性及び特定目的適合性についての暗黙の保証を含めて、いかなる保証も行いません。 詳細については、弊社ホームページを参照下さい。なお、ソースコードの入手をご希望されるお客様は、弊社ホームページを参照下さい。尚、配布時に 発生する費用は、お客様のご負担になります。

WRH-583BK2-S/WRH-583WH2-S/WRH-583BU2-S/WRH-583GN2-S/WRH-583RD2-S/WRH-583YL2-S/WRH-583BK2/WRH-583WH2 設定手順書① 2016年5月20日 第2版 エレコム株式会社 ©2016 ELECOM CO., LTD. All rights reserved.