DPCからの設定方法(Mac編 Mac OS10.9以降)

本製品をルーターモードで設定する

S	JT	3	פ	5	
	ルーら	7—7	E—	K	



画面で見るQ&A

エレコムルーター [SkyLink Manager対応ルーター]サポートサイト http://www.elecom.co.jp/rd/elesup/033.html

■動作環境: Mac OS X 10.9以降のみ対応します。(Intel製CPU搭載機器に限る。) ※ACアダプターを接続してから10分以内にスカイリンクセットアップを実行してください。 ※ファームウェアのバージョンにより画面が異なる場合があります。

簡単設定を使って接続する	Macの「簡単設定」は動画を見ながら設定をしてい	いく初めての方にも優しい設定方法です。
1 付属のCDをPCにセットします。CD-ROM 内の [SkyLink Manager]をデス クトップにコピーし ます。	8 画面のかんたん SSIDを確認及 びムービーを視 聴頂き、「次へ」 をクリックします。	11 こどもネットタイ マー2のWEB サイトフィルター を使う場合は 「WEBサイトフィ
2 コピー後、デスクトップ 上の [SkyLink Manager] アイコンをダブルクリックします。 KyLink Manager	9 画面の無線LAN スイスイナビを 確認及びムー ビーを視聴頂き、	ルターを有効に する」を「ON」にし、同梱の「こどもネットWEBサ イトフィルターライセンスキー」に書かれている WEBサイトフィルターライセンスキーを入力し てください*。入力後「次へ」をタップします。
3 使用許諾契約 書をお読みに なり、よろしは んば「同意」な クリックします。	10 メインのSSIDを 設定します。無線 LANスイスイナ ビを設定する場 (************************************	 愛服変使う をご参照ください。 WRC-1167GHBK3-A/WRC-F1167ACF2にはWEBサイトフィ ルターライセンスキーが付属されておりません。本サービスをご利 用になる場合はWRC-EX-KNTA1(別売り)をお求めください。 登録内容を確認 します。 間題がなければ
4 メニューから 「スカイリンク」 セットアップ」を クリックします。	合はホックスにナ エックを入れます。 かんたんSSID を設定する場合 は、かんたんSSID ボタ ンをクリックしま す。ボタンをクリ ッ ク す る と	 「次へ」をクリックします。 3 設定用のSSIDを検索しています。検索が完了するまでお待ち下さい。 ※検索に3分程度 かかる場合があ
5 「簡単設定」を クリックします。 プロローグム ービーの後に、 設定が開始されます。		ります。 14 ルーター接続用 のプロファイルを インストールしま す。プロファイル
6 設定用のSSID を検索しています。検出が完了するまでお待ち下さい。 ※検索に3分程度かかる場合があります。 ※本製品と違う型番が表示される場合があります。	 11 ゲストのSSIDを設定します。ゲスト無線 LANを使用する場合は、「ゲスト無線LAN を使う」にチェックして設定をして下さい。 無線LANスイスイナビの設定はメインと同 じく、ボックスにチェックを入れます。必要 がない場合は「ゲスト不要は次へ」又は「次 ヘ」をタップ します。 ※ゲストSSID及 	のインストールが 完了後、「OK」を クリックします。 15 設定の反映をするため、ルーターの再起動 が始まります。ルーターへの設定保存が完 了後、「次へ」を クリックします。

てください。ルーターを 検出して接続プロファ

タンを約5秒間押し続け

. D



ルーター確認活面

管理者アカウント の設定を行いま	▼ アカウントを定 管理者アカウントを設定しよう NHCERENDERMONUSCEAL-1-9-6078Lus。
す。ユーザー名、 パスワードを記	
入し、「次へ」を クリックします。	
ネットワークにつなか ないように管理者が を設定しましょう! ※自由なキーワード	ぶった誰かが勝手に設定を変え 「ユーザー名」と「パスワード」 ♥ 7/02/F#Z ★ 5/02/F#Z
ネットワークにつなか ないように管理者が を設定しましょう! ※自由なキーワード で設定可能です。 ※管理者アカウント のユーザー名とパ スワードの入力可能 文字は、「半角0~	 ・「ユーザー名」と「パスワード」 ・ クックントな ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

戻る

入力しても、「ゲ

スト不要は次 へ」ボタンをタッ

プするとクリア

されます。

12

) 自動的

ダスト不要は次へ 次へ



🔰 znar

DPCからの設定方法 (Mac編 Mac OS10.9以降)





※SSIDが検出されない場合は、下の画面が表示 されるので、WPSボタンを約5秒間押し続けて ください。ルーターを検出して接続プロファイル を取得します。 取得後、自動で プロファイルが インストールさ れます。



WRC-1167GHBK3-A/WRC-1167FEBK-A/WRC-F1167ACF2/WRC-733FEBK2-A かんたんセットアップガイド(Mac編) 2016年7月26日 第4版 エレコム株式会社 ©2016 ELECOM CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED