

Bluetooth® IR LED マウス M-BT12BR シリーズ ユーザズマニュアル

このたびは、エレコム Bluetooth® IR LED マウス「M-BT12BR」シリーズをお買い上げいただき誠にありがとうございます。
「M-BT12BR」シリーズは、Bluetooth® 無線技術に対応したワイヤレス 3 ボタン IR LED マウスです。
このマニュアルでは「M-BT12BR」シリーズの操作方法と安全にお取り扱いいただくための注意事項を記載しています。ご使用前に、必ずお読みください。また、このマニュアルを読み終わったあとは、大切に保管しておいてください。
※ このマニュアルでは一部の表記を除いて「M-BT12BR」シリーズを「本製品」と表記しています。

安全にお使いいただくために

■ 絵表示の意味

警告 この表示の注意事項を守らないと、火災・感電などによる死亡や大けがなど人身事故の原因になります。

注意 お願いしたいことや「参考にしていただきたいこと」を記載しています。

けがや故障、火災などを防ぐために、ここで説明している注意事項を必ずお読みください。

警告

本製品に水や金属片などの異物が入ったときは、すぐに使用を中止し、本製品から電池を取り出してください。そのまま使用すると、火災や感電の原因になります。

本製品が発熱している、煙がでている、異臭がしているなどの異常があるときは、すぐに使用を中止し、パソコンをシャットダウンさせ、火傷しないように発熱しないことを十分確認した後で、本製品から電池を取り出してください。そのあとで、お買い上げの販売店またはエレコム総合インフォメーションセンターまでご連絡ください。そのまま使用すると、火災や感電の原因になります。

本製品を落したり、ぶつけたりしないでください。万一、本製品が破損した場合は、すぐに使用を中止し、本製品の電源を OFF にして、マウスから電池を取り出してください。そのあとで、お買い上げの販売店またはエレコム総合インフォメーションセンターまでご連絡ください。破損したまま使用すると、火災や感電の原因になります。

本製品の分解や改造、修理などをしないでください。火災や感電、故障の原因になります。故障時の保証の対象外となります。

本製品を火中に投入しないでください。破裂により火災やけがの原因になります。

注意

- 本製品は次のようなところには置かないでください。
 - 日のあたる自動車内、直射日光のあたる場所
 - 暖房器具の周辺など高温になる場所
 - 多湿なところ、結露をおこすところ
 - 平坦でないところ、振動が発生する場所
 - マグネットの近くなどの磁場が発生する場所
 - ほこりの多いところ

!

本製品は防水構造ではありません。水などの液体がかからないところで使用したは保存してください。雨、水しぶき、ジュース、コーヒー、蒸気、汗なども故障の原因となります。

!

- パソコン、ゲーム機用のマウス以外の用途には使用しないでください。
- 本製品の誤動作によって、重大な影響を及ぼす恐れのある機器では使用しないでください。
- ガラスなどの透明な場所や鏡など強く反射をする場所で使用すると、光学的センサーが正しく機能せず、マウスカーソルの動きが不安定になります。
- センサーの光は不可視光線ですが、直接見ると目を痛めることがありますので注意してください。
- 本製品および電池を廃棄するときは、お住まいの地域の条例および法令に従って処分してください。

■ 電池について

注意

- 本製品には単 4 形アルカリ乾電池、単 4 形マンガン乾電池、または単 4 形ニッケル水素 2 次電池を使用してください。
- 電池は新しいものと古いものを混ぜて使用したり、分解したりしないでください。
- 本製品を長期間使用しないときは、電池を取り出しておいてください。液漏れや故障の原因になります。

■ お手入れのし方

本製品が汚れたときは、乾いたやわらかい布でふいてください。

シンナー、ベンジン、アルコールなど揮発性の液体を使用すると、変質や変色を起す恐れがあります。

ワイヤレス(無線)についての注意事項

本製品は 2.4GHz 帯全域を使用する無線設備であり、移動体識別装置の帯域が回避可能です。電波方式には FHSS 方式を採用し、干渉距離は 10m です。2.4GHz 帯は、医療機器や Bluetooth®、IEEE802.11b/11g/11n 規格の無線 LAN 機器などでも使用されています。

● 本製品を使用する前に、近くで「他の無線局」が運用されていないか確認してください。

● 万一、本製品と「他の無線局」との間に電波干渉が発生した場合は、使用場所を変更するか、または本製品の使用を中止してください。

※ 「他の無線局」とは、本製品と同じ 2.4GHz 帯を使用する産業・科学・医療機器のほか、他の同種無線局、工場生産ラインなどで使用される免許を要する移動体識別用構内無線局、免許を要しない特定小電力無線局、アマチュア無線局を示します。

警告

● 誤動作により重大な影響を及ぼす恐れのある機器では使用しないでください。まれに外部から同じ周波数の電波や携帯電話の電波の影響を受け、誤動作する。動作が低下する、または動作しなくなる場合があります。

● 病院など、電波使用が禁止されている場所では本製品を使用しないでください。本製品の電波で電子機器や医療機器(例えばペースメーカー)などに影響を及ぼす恐れがあります。

● 航空機の安全運航に支障をきたすおそれがあるため、無線式マウスを航空機内で使用することは、航空法で禁止されています。ご搭乗前にはマウス本体の電源を切り、ご搭乗後は常にご使用にならないようお願いいたします。

※ 本製品の故障等により事故や社会的な損害などが生じても、弊社ではいかなる責任も負いかねますので、ご了承ください。

パッケージ内容の確認

本製品のパッケージには次のものが入っています。作業を始める前に、すべてが揃っているかを確認してください。なお、梱包には万全を期しておりますが、万一不品、破損品などがありましたら、すぐにお買い上げの販売店またはエレコム総合インフォメーションセンターまでご連絡ください。

● マウス本体..... 1 個

● 動作確認用単 4 形アルカリ乾電池..... 2 本

● ユーザーズマニュアル(このマニュアルです)..... 1 部

各部の名称とはたらき

1 左ボタン

パソコンの操作の左クリックに使います。

2 右ボタン

パソコンの操作の右クリックに使います。

3 ホイール

指で前後に回転させたり、ボタンのように押すことで、パソコンの操作ができます。

4 電池残量表示ランプ / ペアリングランプ

● ペアリング時機状態の時、ランプが赤色にゆっくり点滅します。また単 4 形ニッケル水素 2 次電池を使用してください。

● 使用中に電池残量が少なくなると、ランプが赤色に点滅します。

5 光学式センサー

マウス本体を動かしたときに、このセンサーによってマウスの動きが検知されます。

※ センサーは不可視光線です。光を直接見ると目を痛めることがありますので注意してください。

6 電源スイッチ

マウス本体の電源を入(ON) / 切(OFF)します。

7 ペアリングボタン

パソコンの Bluetooth® モジュールまたは Bluetooth® アダプターとのペアリングに使います。

8 電池カバー

このカバーを開けて、電池を入れます。内部には電池収納部があり、電池を収納できます。

9 電池収納部

電池を収納します。

10 電池取り出しシート

電池を電池収納部から取り出すときに使います。

本製品をパソコンで使用するまでの流れ

本製品をはじめて使用するときは、次の順で本製品とパソコンを操作・設定します。

1 電池を入れる

2 電源を入れる

3 ペアリングする

1 電池を入れる

本製品を使用するときは、単 4 形電池 2 本をマウス本体に入れます。

1 電池カバーを取り外します。

2 電池取り出しシートの表示に合わせて、電池を入れます。

3 電池カバーを元通りに取り付けます。

4 電池残量表示ランプが点滅したら、電池を入れます。

5 光学式センサー

マウス本体を動かしたときに、このセンサーによってマウスの動きが検知されます。

※ センサーは不可視光線です。光を直接見ると目を痛めることがありますので注意してください。

6 電源スイッチ

マウス本体の電源を入(ON) / 切(OFF)します。

7 ペアリングボタン

パソコンの Bluetooth® モジュールまたは Bluetooth® アダプターとのペアリングに使います。

8 電池カバー

このカバーを開けて、電池を入れます。内部には電池収納部があり、電池を収納できます。

9 電池収納部

電池を収納します。

10 電池取り出しシート

電池を電池収納部から取り出すときに使います。

2 電源を入れる

1 電源スイッチを ON の位置にスライドさせます。

電池残量表示ランプが、一定時間赤色に点灯します。

2 電源スイッチを OFF の位置にスライドさせます。

本製品を使用しないときは、マウス本体の電源を切ることで電池を節約できます。

電源スイッチを OFF の位置にスライドさせてください。

3 省電力モードから復帰する

マウスを動かします。

電池の消耗を抑えるため、電源スイッチが ON の状態で操作せずに一定時間経過すると、マウスが自動的に省電力状態に移行します。

省電力モードから復帰後 2 ～ 3 秒間はマウス操作が不安定になる場合があります。

3 ペアリングする

本製品とパソコンを Bluetooth® で接続するには、ペアリングをする必要があります。

● ペアリングとは、Bluetooth® 機器同士(ここでは本製品とパソコン)をお互いに登録し、登録された機器との接続を許可する操作のことです。

● ペアリングが完了するまでのパソコンの操作は、今後のお使いのマウスまたはタッチパッドで行ってください。

Windows® で使用する

ここでは、Windows® 標準の Bluetooth® 機能を使用する場合について説明します。

お使いのパソコンや Bluetooth® アダプタによっては、独自の Bluetooth® 機能を使用する場合があります。

その場合はそれぞれの取扱説明書をお読みください。

■ Windows® 8.1、Windows® RT 8.1 の場合

1 デスクトップ画面の通知領域にある Bluetooth アイコンを右クリックし、「Bluetooth デバイスの追加」をクリックします。

PC 設定の [PC とデバイス] 画面が表示されます。

2 「Bluetooth デバイスの管理」画面で、先の尖ったものを使用して本製品底面のペアリングボタンを 2 ～ 3 秒押しします。

「Bluetooth デバイスの追加」をクリックします。

3 「Bluetooth デバイスの追加」画面で、先の尖ったものを使用して本製品底面のペアリングボタンを 2 ～ 3 秒押しします。

「Bluetooth デバイスの追加」をクリックします。

4 「Bluetooth デバイスの追加」画面で、先の尖ったものを使用して本製品底面のペアリングボタンを 2 ～ 3 秒押しします。

「Bluetooth デバイスの追加」をクリックします。

5 「Bluetooth デバイスの追加」画面で、先の尖ったものを使用して本製品底面のペアリングボタンを 2 ～ 3 秒押しします。

「Bluetooth デバイスの追加」をクリックします。

6 「Bluetooth デバイスの追加」画面で、先の尖ったものを使用して本製品底面のペアリングボタンを 2 ～ 3 秒押しします。

「Bluetooth デバイスの追加」をクリックします。

7 「Bluetooth デバイスの追加」画面で、先の尖ったものを使用して本製品底面のペアリングボタンを 2 ～ 3 秒押しします。

「Bluetooth デバイスの追加」をクリックします。

8 「Bluetooth デバイスの追加」画面で、先の尖ったものを使用して本製品底面のペアリングボタンを 2 ～ 3 秒押しします。

「Bluetooth デバイスの追加」をクリックします。

9 「Bluetooth デバイスの追加」画面で、先の尖ったものを使用して本製品底面のペアリングボタンを 2 ～ 3 秒押しします。

「Bluetooth デバイスの追加」をクリックします。

10 「Bluetooth デバイスの追加」画面で、先の尖ったものを使用して本製品底面のペアリングボタンを 2 ～ 3 秒押しします。

「Bluetooth デバイスの追加」をクリックします。

11 「Bluetooth デバイスの追加」画面で、先の尖ったものを使用して本製品底面のペアリングボタンを 2 ～ 3 秒押しします。

「Bluetooth デバイスの追加」をクリックします。

12 「Bluetooth デバイスの追加」画面で、先の尖ったものを使用して本製品底面のペアリングボタンを 2 ～ 3 秒押しします。

「Bluetooth デバイスの追加」をクリックします。

13 「Bluetooth デバイスの追加」画面で、先の尖ったものを使用して本製品底面のペアリングボタンを 2 ～ 3 秒押しします。

「Bluetooth デバイスの追加」をクリックします。

14 「Bluetooth デバイスの追加」画面で、先の尖ったものを使用して本製品底面のペアリングボタンを 2 ～ 3 秒押しします。

「Bluetooth デバイスの追加」をクリックします。

15 「Bluetooth デバイスの追加」画面で、先の尖ったものを使用して本製品底面のペアリングボタンを 2 ～ 3 秒押しします。

「Bluetooth デバイスの追加」をクリックします。

16 「Bluetooth デバイスの追加」画面で、先の尖ったものを使用して本製品底面のペアリングボタンを 2 ～ 3 秒押しします。

「Bluetooth デバイスの追加」をクリックします。

17 「Bluetooth デバイスの追加」画面で、先の尖ったものを使用して本製品底面のペアリングボタンを 2 ～ 3 秒押しします。

「Bluetooth デバイスの追加」をクリックします。

18 「Bluetooth デバイスの追加」画面で、先の尖ったものを使用して本製品底面のペアリングボタンを 2 ～ 3 秒押しします。

「Bluetooth デバイスの追加」をクリックします。

19 「Bluetooth デバイスの追加」画面で、先の尖ったものを使用して本製品底面のペアリングボタンを 2 ～ 3 秒押しします。

「Bluetooth デバイスの追加」をクリックします。

20 「Bluetooth デバイスの追加」画面で、先の尖ったものを使用して本製品底面のペアリングボタンを 2 ～ 3 秒押しします。

「Bluetooth デバイスの追加」をクリックします。

21 「Bluetooth デバイスの追加」画面で、先の尖ったものを使用して本製品底面のペアリングボタンを 2 ～ 3 秒押しします。

「Bluetooth デバイスの追加」をクリックします。

22 「Bluetooth デバイスの追加」画面で、先の尖ったものを使用して本製品底面のペアリングボタンを 2 ～ 3 秒押しします。

「Bluetooth デバイスの追加」をクリックします。

23 「Bluetooth デバイスの追加」画面で、先の尖ったものを使用して本製品底面のペアリングボタンを 2 ～ 3 秒押しします。

「Bluetooth デバイスの追加」をクリックします。

24 「Bluetooth デバイスの追加」画面で、先の尖ったものを使用して本製品底面のペアリングボタンを 2 ～ 3 秒押しします。

「Bluetooth デバイスの追加」をクリックします。

25 「Bluetooth デバイスの追加」画面で、先の尖ったものを使用して本製品底面のペアリングボタンを 2 ～ 3 秒押しします。

「Bluetooth デバイスの追加」をクリックします。

26 「Bluetooth デバイスの追加」画面で、先の尖ったものを使用して本製品底面のペアリングボタンを 2 ～ 3 秒押しします。

「Bluetooth デバイスの追加」をクリックします。

27 「Bluetooth デバイスの追加」画面で、先の尖ったものを使用して本製品底面のペアリングボタンを 2 ～ 3 秒押しします。

「Bluetooth デバイスの追加」をクリックします。

4 ペアリングする

本製品とパソコンを Bluetooth® で接続するには、ペアリングをする必要があります。

● ペアリングとは、Bluetooth® 機器同士(ここでは本製品とパソコン)をお互いに登録し、登録された機器との接続を許可する操作のことです。

● ペアリングが完了するまでのパソコンの操作は、今後のお使いのマウスまたはタッチパッドで行ってください。

Windows® で使用する

ここでは、Windows® 標準の Bluetooth® 機能を使用する場合について説明します。

お使いのパソコンや Bluetooth® アダプタによっては、独自の Bluetooth® 機能を使用する場合があります。

その場合はそれぞれの取扱説明書をお読みください。

■ Windows® 8.1、Windows® RT 8.1 の場合

1 デスクトップ画面の通知領域にある Bluetooth アイコンを右クリックし、「Bluetooth デバイスの追加」をクリックします。

PC 設定の [PC とデバイス] 画面が表示されます。

2 「Bluetooth デバイスの管理」画面で、先の尖ったものを使用して本製品底面のペアリングボタンを 2 ～ 3 秒押しします。

「Bluetooth デバイスの追加」をクリックします。

3 「Bluetooth デバイスの追加」画面で、先の尖ったものを使用して本製品底面のペアリングボタンを 2 ～ 3 秒押しします。

「Bluetooth デバイスの追加」をクリックします。

4 「Bluetooth デバイスの追加」画面で、先の尖ったものを使用して本製品底面のペアリングボタンを 2 ～ 3 秒押しします。

「Bluetooth デバイスの追加」をクリックします。

5 「Bluetooth デバイスの追加」画面で、先の尖ったものを使用して本製品底面のペアリングボタンを 2 ～ 3 秒押しします。

「Bluetooth デバイスの追加」をクリックします。

6 「Bluetooth デバイスの追加」画面で、先の尖ったものを使用して本製品底面のペアリングボタンを 2 ～ 3 秒押しします。

「Bluetooth デバイスの追加」をクリックします。

7 「Bluetooth デバイスの追加」画面で、先の尖ったものを使用して本製品底面のペアリングボタンを 2 ～ 3 秒押しします。

「Bluetooth デバイスの追加」をクリックします。

8 「Bluetooth デバイスの追加」画面で、先の尖ったものを使用して本製品底面のペアリングボタンを 2 ～ 3 秒押しします。

「Bluetooth デバイスの追加」をクリックします。

9 「Bluetooth デバイスの追加」画面で、先の尖ったものを使用して本製品底面のペアリングボタンを 2 ～ 3 秒押しします。

「Bluetooth デバイスの追加」をクリックします。

10 「Bluetooth デバイスの追加」画面で、先の尖ったものを使用して本製品底面のペアリングボタンを 2 ～ 3 秒押しします。

「Bluetooth デバイスの追加」をクリックします。

11 「Bluetooth デバイスの追加」画面で、先の尖ったものを使用して本製品底面のペアリングボタンを 2 ～ 3 秒押しします。

「Bluetooth デバイスの追加」をクリックします。

12 「Bluetooth デバイスの追加」画面で、先の尖ったものを使用して本製品底面のペアリングボタンを 2 ～ 3 秒押しします。

「Bluetooth デバイスの追加」をクリックします。

13 「Bluetooth デバイスの追加」画面で、先の尖ったものを使用して本製品底面のペアリングボタンを 2 ～ 3 秒押しします。

「Bluetooth デバイスの追加」をクリックします。

14 「Bluetooth デバイスの追加」画面で、先の尖ったものを使用して本製品底面のペアリングボタンを 2 ～ 3 秒押しします。

「Bluetooth デバイスの追加」をクリックします。

15 「Bluetooth デバイスの追加」画面で、先の尖ったものを使用して本製品底面のペアリングボタンを 2 ～ 3 秒押しします。

「Bluetooth デバイスの追加」をクリックします。

16 「Bluetooth デバイスの追加」画面で、先の尖ったものを使用して本製品底面のペアリングボタンを 2 ～ 3 秒押しします。

「Bluetooth デバイスの追加」をクリックします。

17 「Bluetooth デバイスの追加」画面で、先の尖ったものを使用して本製品底面のペアリングボタンを 2 ～ 3 秒押しします。

「Bluetooth デバイスの追加」をクリックします。

18 「Bluetooth デバイスの追加」画面で、先の尖ったものを使用して本製品底面のペアリングボタンを 2 ～ 3 秒押しします。

「Bluetooth デバイスの追加」をクリックします。

19 「Bluetooth デバイスの追加」画面で、先の尖ったものを使用して本製品底面のペアリングボタンを 2 ～ 3 秒押しします。

「Bluetooth デバイスの追加」をクリックします。

20 「Bluetooth デバイスの追加」画面で、先の尖ったものを使用して本製品底面のペアリングボタンを 2 ～ 3 秒押しします。

「Bluetooth デバイスの追加」をクリックします。

21 「Bluetooth デバイスの追加」画面で、先の尖ったものを使用して本製品底面のペアリングボタンを 2 ～ 3 秒押しします。

「Bluetooth デバイスの追加」をクリックします。

22 「Bluetooth デバイスの追加」画面で、先の尖ったものを使用して本製品底面のペアリングボタンを 2 ～ 3 秒押しします。

「Bluetooth デバイスの追加」をクリックします。

23 「Bluetooth デバイスの追加」画面で、先の尖ったものを使用して本製品底面のペアリングボタンを 2 ～ 3 秒押しします。

「Bluetooth デバイスの追加」をクリックします。

24 「Bluetooth デバイスの追加」画面で、先の尖ったものを使用して本製品底面のペアリングボタンを 2 ～ 3 秒押しします。

「Bluetooth デバイスの追加」をクリックします。

25 「Bluetooth デバイスの追加」画面で、先の尖ったものを使用して本製品底面のペアリングボタンを 2 ～ 3 秒押しします。

「Bluetooth デバイスの追加」をクリックします。

26 「Bluetooth デバイスの追加」画面で、先の尖ったものを使用して本製品底面のペアリングボタンを 2 ～ 3 秒押しします。

「Bluetooth デバイスの追加」をクリックします。

27 「Bluetooth デバイスの追加」画面で、先の尖ったものを使用して本製品底面のペアリングボタンを 2 ～

トラブルシューティング

正常に動作しないとき

■マウスを動かしても画面上のマウスポインタが動かない、動作が不安定

- ▶本製品の電源、パソコンの Bluetooth® 機能または Bluetooth® アダプターが ON になっていることを確認してください。
- ▶本製品とパソコンが正しくペアリングされているか、ペアリングが切れていないかなど、ペアリングの状況を確認してください。



- ペアリング中はペアリングランプが点滅し、ペアリングが完了すると消灯します。
- パソコンの Bluetooth® 機能および Bluetooth® アダプターについては、それぞれの取扱説明書をお読みください。または、製造メーカーにお問い合わせください。

- ▶パソコンとマウス本体の距離が離れすぎているか、パソコンが電波を受信できない方向を向いている可能性があります。パソコンの位置を調整するなどしてください。
- ▶本製品の動作範囲は、パソコンとマウス本体が半径 10m 以内です。使用環境によっては、約 10m の範囲内でもマウスが正常に動作しない場合があります。その場合は、動作が安定するところまで、マウスをパソコンに近づけてください。

- ▶使用している場所の光の反射率が光学式マウスに適していない可能性があります。光学式マウスに対応したマウスパッドの上で本製品を使用してください。

- ▶スチール製の机などの金属面では電波の到達距離が短くなる場合があります。この場合、マウスの動作が安定するところまでパソコンをマウスに近づけてください。

- ▶本製品を複数で使用したり、他のワイヤレス機器と同時に使用すると、電波が干渉する可能性があります。他のワイヤレス機器のチャンネルを変更してください。

- ▶電池の残量が少なくなると動作が不安定になります。[1. 電池を入れる] (表面) を参照し、早めに新しい電池に交換してください。
- 本製品に付属のアルカリ乾電池は動作確認用です。製品の流通過程で乾電池が自然放電し消耗していることがあります。
- 電池の残量が少なくなると、電池残量表示ランプが赤色に点滅します。

- ※マウスを使用しないときは電源を切っておくと、電池を節約できます。

- ▶ノートパソコンのタッチパッドなど、他のドライバと競合している可能性があります。本製品を正常に使用するには、タッチパッドのドライバを削除する必要があります。ただし、ドライバを削除するとタッチパッドが使用できなくなったり、タッチパッド専用の機能が使用できなくなる可能性があります。詳しくはパソコンのメーカーにお問い合わせください。

PlayStation®3 のシステムソフトウェア パーソンの確認

PlayStation®3 でご使用になる場合は、システムソフトウェアバージョンが 4.46 であることが必要です。次の手順でソフトウェアバージョンを確認します。

1. "XMB™"のホームメニューから[設定] - [本体設定] - [本体情報]を選択します。本体情報が表示されます。

2. システムソフトウェア バージョンが 4.46 であることを確認します。システムソフトウェア バージョンが 4.46 でない場合は、システムアップデートを実行して、PlayStation®3 のシステムソフトウェアを最新のものにアップデート (更新) してください。システムアップデートの手順については、PlayStation®3 のマニュアルをご覧ください。

カーソルの移動速度を調整する

マウスカーソルの移動速度が速かったり遅かったりするときには次関手順で調整してください。

■Windows® の場合

1. [マウス]のプロパティを表示します。

- Windows®8.1、Windows®RT 8.1 の場合
- 7. 画面左下のスタートボタンを右クリックし、[コントロールパネル]→[ハードウェアとサウンド]の順に選択し、[デバイスとプリンター]内の[マウス]をクリックします。

- Windows®8、Windows®8 RT の場合
- 7. スタート画面で右クリックし、[すべてのアプリ]→[コントロールパネル]→[ハードウェアとサウンド]の順に選択し、[デバイスとプリンター]内の[マウス]をクリックします。

- Windows®7 の場合
- 7. [スタート]ボタンをクリックし、[コントロールパネル]→[ハードウェアとサウンド]の順に選択し、[デバイスとプリンター]内の[マウス]をクリックします。

- Windows Vista® の場合
- 7. [スタート]ボタンをクリックし、[コントロールパネル]を選択し、[ハードウェアとサウンド]内の[マウス]をクリックします。

- Windows®XP の場合
- 7. [スタート]ボタンをクリックし、[コントロールパネル]→[マウス]をクリックします。

2. [ポインター オプション (ポインター オプション)]タブを選択します。

3. [ポインターの速度を選択する]のスライダーでマウスカーソルの移動速度を調整します。

■Macintosh の場合

1. [システム環境設定]の[マウス]をクリックします。

[マウス]設定画面が起動します。






2. [軌跡の速さ]のスライダーを使ってカーソルの速度を調整します。



- ▶OS X 10.7 から上スクロール方向が従来と逆になりました。[スクロールの方向: ナチュラル]のチェックをはずすと、従来通りの上スクロール方向になります。

■PlayStation®3 の場合

1. "XMB™"のホームメニューから[設定] - [周辺機器設定]を選択します。



ペアリング済みマウスの削除方法

接続エラーなど何らかの原因で Bluetooth® の接続が切れたときは、一度ペアリングしたマウスを削除してから再度ペアリングする必要があります。以下の手順で、ペアリング済みのマウスを削除したあと、[3. ペアリングする] (表面) の手順にしたがってペアリングをやりなおしてください。

■Windows® 8.1、Windows® RT 8.1 の場合


1. デスクトップ画面の通知領域にある Bluetooth® アイコン (Bluetooth® アイコン) を右クリックし、[Bluetooth デバイスの表示]をクリックします。PC 設定の [PC とデバイス] 画面が表示されます。



2. [Bluetooth デバイスの管理] 画面で、[Bluetooth Optical Mouse]を選択して、[デバイスの削除]をクリックします。



3. [このデバイスを削除しますか?]というメッセージが表示されたら、[はい]をクリックします。本製品を削除します。




4. [Bluetooth デバイスの管理]画面から[Bluetooth Optical Mouse]が削除されます。



■Windows® 8、Windows® RT の場合

1. デスクトップ画面の通知領域にある Bluetooth® アイコン (Bluetooth® アイコン) を右クリックし、[Bluetooth デバイスの表示]をクリックします。PC 設定の [デバイス] 画面が表示されます。




2. [デバイス]画面で、[Bluetooth Optical Mouse]を選択して、右上の X をクリックします。



3. [このデバイスを削除しますか?]というメッセージが表示されたら、[削除]をクリックします。本製品を削除します。




4. [デバイス]画面から[Bluetooth Optical Mouse]が削除されます。




■Windows® 7 の場合

1. 通知領域にある Bluetooth® アイコン (Bluetooth® アイコン) を右クリックし、[Bluetooth デバイスの表示]をクリックします。[Bluetooth デバイス] 画面が表示されます。



2. [Bluetooth デバイス]画面で、[Bluetooth Optical Mouse]を右クリックし、[デバイスの削除]をクリックします。




3. [このデバイスを削除しますか?]というメッセージが表示されたら、[はい]をクリックします。本製品を削除します。


4. [Bluetooth デバイス]画面から[Bluetooth Optical Mouse]が削除されました。






2. [Bluetooth デバイス]画面で、[Bluetooth Optical Mouse]を右クリックし、[削除]をクリックします。



3. [このデバイスを削除しますか?]というメッセージが表示されたら、[はい]をクリックします。本製品を削除します。



4. [Bluetooth デバイス]画面から[Bluetooth Optical Mouse]が削除されました。



■Mac OS X、OS X の場合

※画面は OS のバージョンによって異なりますが、手順は同じです。

1. Bluetooth® メニューから ["Bluetooth"環境設定を開く...]をクリックします。Bluetooth 画面が表示されます。








2. [Bluetooth]画面で、[Bluetooth Optical Mouse]を選択して、下側にある - をクリックします。



本製品を削除します。



3. [Bluetooth]画面から[Bluetooth Optical Mouse]が削除されました。



基本仕様

製品名	Bluetooth® IR LED マウス
製品型番	M-BT12BR シリーズ
対応機種	Bluetooth®HID プロファイル対応機器 (Bluetooth® に対応していないパソコンでご利用の場合は、HID プロファイルに対応した Bluetooth® アダプターが必要です。)
対応 OS	Windows® RT ~ RT 8.1、Windows® 8 ~ 8.1、Windows® 7 (SP1)、Windows Vista® (SP2)、Windows® XP (SP3)、Mac OS X 10.6 ~ 10.6.8、OS X 10.7 ~ 10.7.5、OS X 10.8 ~ 10.8.5、PlayStation®3 (システムソフトウェア・バージョン 4.46)
対応 Bluetooth® バージョン	Bluetooth® 3.0/2.1+EDR/2.1/2.0+EDR/2.0
カウント数	1000 カウント
接続方式	Bluetooth® 無線方式
適合規格	Bluetooth® 3.0 Class2
プロファイル	HID (Human Interface Device)
電波周波数	2.4GHz 帯
電波方式	FHSS 方式
電波到達距離	非磁性体 (木の机など) : 約 10m 磁性体 (鉄の机など) : 約 3m ※弊社環境でのテスト値であり保証ではありません。
外形寸法	W55.9 mm × D92.0 mm × H37.0 mm
動作温度 / 湿度	5℃ ~ 40℃ / ~ 90%RH (ただし結露なきこと)
保存温度 / 湿度	-10℃ ~ 60℃ / ~ 90%RH (ただし結露なきこと)
対応電池	単 4 形アルカリ乾電池、単 4 形マンガン乾電池、単 4 形ニッケル水素 2 次電池
動作時間	アルカリ乾電池使用時の目安 連続動作時間 : 約 155 時間 連続待機時間 : 約 307 日 想定使用可能時間 : 約 277 日間 (1 日 8 時間のパソコン操作中 5% をマウス操作に割り当てた場合)

ユーザーサポートについて

[よくあるご質問とその回答]
www.elecom.co.jp/support
こちらから [製品 Q&A] をご覧ください。
[お電話・FAX によるお問い合わせ (ナビダイヤル)]
エレコム総合インフォメーションセンター
TEL : 0570-084-465
FAX : 0570-050-012
[受付時間]
9:00 ~ 19:00
年中無休

各種機器との設定方法は
えれさぽで検索！

Q えれさぽ 検索

えれさぽ
各種機器との設定方法を
お探ししています！

本製品は日本国内仕様です。国外での使用に関しては弊社ではいかなる責任も負いかねます。また、お問い合わせには日本語によるサポートに限定させていただきます。

保証書について

本製品の保証書はパッケージの裏面にあります。パッケージから切り取って、本マニュアルと一緒に保管してください。

保証規定

- 保証内容
- 1. 弊社が定める保証期間 (本製品ご購入日から起算されます。) 内に、適切な使用環境で発生した本製品の故障に限り、無償で本製品を修理または交換いたします。
- 無償保証範囲
- 2. 以下の場合には、保証対象外となります。
 - (1) 保証書および故障した本製品をご提出いただけない場合。
 - (2) 保証書に販売店ならびに購入年月日の記載がない場合、またはご購入日が確認できる証明書 (レシート・納品書など) をご提出いただけない場合。
 - (3) 保証書に偽造、改変などが認められた場合。
 - (4) 弊社および弊社が指定する機関以外の第三者ならびにお客様による改造、分解、修理により故障した場合。
 - (5) 弊社が定める機器以外に接続、または組み込んで使用し、故障または破損した場合。
 - (6) 通常一般家庭内で想定される使用環境の範囲を超える温度、湿度、振動等により故障した場合。
 - (7) 本製品を購入いただいた後の輸送中に発生した衝撃、落下等により故障した場合。
 - (8) 地震、火災、落雷、風水害、その他の天災地災、公害、異常電圧などの外的要因により故障した場合。
 - (9) その他、無償修理または交換が認められない事由が発見された場合。
- 修理
- 3. 修理のご依頼は、本保証書を本製品に添えて、お買い上げの販売店にお持ちいただくか、弊社修理センターへ送付してください。
- 4. 弊社修理センターへご送付いただく場合はお客様のご負担となりま。また、ご送付いただく際、適切な梱包の上、紛失防止のため受渡の確認できる手段 (宅配や簡易書留など) をご利用ください。尚、弊社は運送中の製品の破損、紛失については一切の責任を負いかねます。
- 5. 同機種での交換ができない場合は、保証対象製品と同等またはそれ以上の性能を有する他の製品と交換させていただく場合があります。
- 6. 有償、無償にかかわらず修理により交換された旧部品または旧製品等は返却いたしません。
- 7. 記憶メディア・ストレージ製品において、修理センターにて製品交換を実施した際にはデータの保全は行わず、全て初期化いたします。記憶メディア・ストレージ製品を修理に出す前には、お客様ご自身でデータのバックアップを取っていただきますようお願い致します。
- 免責事項
- 8. 本製品の故障について、弊社に故意または重大な過失がある場合を除き、弊社の債務不履行および不法行為等の損害賠償責任は、本製品購入代金上限とさせていただきます。
- 9. 本製品の故障に起因する差別的、侮辱的、間接的および精神的損害、遺失利益、ならびにデータ損害の補償等につきましては、弊社は一切責任を負いかねます。
- 有効範囲
- 10. この保証書は、日本国内においてのみ有効です。
- 11. 本保証書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。

Bluetooth® IR LED マウス
M-BT12BR シリーズ
ユーザーズマニュアル
2013 年 9 月 25 日 第 1 版
エレコム株式会社

- 本書の著作権は、エレコム株式会社が保有しています。
- 本書の内容の一部または全部を無断で複製 / 転載することを禁止させていただきます。
- 本書の内容に関するご意見、ご質問がございましたら、エレコム総合インフォメーションセンターまでご連絡願います。
- 本製品の仕様および外観は、製品の改良のため予告なしに変更する場合があります。
- 本製品を使用したことによる他の機器の故障や不具合等につきましては、責任を負いかねますのでご了承ください。
- 本製品のうち、戦略物資または役務に該当するものの輸出にあたっては、外為法に基づく輸出または役務取引許可が必要です。
- Windows および Windows ロゴは、マイクロソフトの企業グループの商標です。
- Mac、Mac OS、Macintosh は米国 Apple Inc. の商標または登録商標です。
- "PlayStation"、"PS3" は株式会社ソニー・コンピュータエンタテインメントの登録商標です。
- Bluetooth® ワードマークおよびロゴは、Bluetooth SIG, Inc. が所有する商標であり、エレコム株式会社はこれら商標を使用する許可を受けています。
- その他本書に記載されている会社名・製品名等は、一般に各社の商標または登録商標です。

切り取った保証書をこちらに糊やテープ等で貼り付けて保管してください。