

## 製品仕様書

商品名 : パソコン切替器(KVM)HDMI(R)

型番 : KVM-NHUS シリーズ

### バリエーション

KVM-NHUS2            2 台切替

KVM-NHUS4            4 台切替

本製品は、一般家庭、オフィスでの使用を想定しております。その他環境での使用による諸現象に関しては保証しておりません。

環境が著しく変化する場所、振動、ほこり、水濡れ等が起きる場所ではお使いできません。

対応 OS および機器、ソフトウェア等は発売日時点での確認事項です。

動作確認 OS は日本国内店頭販売モデルを基準としております。また、修正パッチ、サービスパック等の追加モジュールは発売日時点での最新版を基準としております。

すべての接続デバイスの動作を保証するものではありません。

医療用途など人命に関わる特殊な環境では使用しないでください。

商品名や製品名等は、一般に各社の商標または登録商標です。

御社ご指定の外観以外の箇所につきましては、製品改良のため、仕様変更することがあります。

## 特徴

1組のマウス、キーボード、HDMI(R)ディスプレイで、KVM-NHUS2は2台、KVM-NHUS4は4台のパソコンを切り替えて操作可能。解像度が4Kまでのディスプレイに対応し、エミュレーション機能によって、デバイス切り替え時の接続がスムーズに。さらに、ハブ機能としてUSB3.1ポートを2個搭載。一定の間隔で自動的にパソコンポートの表示を切り替えるAUTOSCAN機能も搭載した、サーバー管理業務などに便利なパソコン切替器(KVM)です。

## 仕様

対応機器	HDMI端子およびUSB-Aポートを有するパソコン	
対応 OS(Windows)	11/10/8.1/8/7/Vista/XP	
対応 OS(macOS)	macOS Ventura 13からMac OS X Cheetah 10.1まで	
対応マウス	有線マウス(USB-A)、無線マウス(USB-Aレシーバー式2.4GHz) ※マウスエミュレーション機能をONにすると、正常動作しない場合があります。その場合は、マウスエミュレーション機能をOFFにしてご使用ください。	
対応キーボード	有線キーボード(USB-Aプラグ)、無線キーボード(USB-Aプラグ) ※Mac端末は、[ScrollLock]キーのあるキーボード	
対応ディスプレイ	HDMI端子を有するもの	
インターフェース(パソコン側)	KVM-NHUS2	USB 5Gbps-Bポート×2、HDMI×2、ステレオミニジャック(緑)×2
	KVM-NHUS4	USB 5Gbps-Bポート×4、HDMI×4、ステレオミニジャック(緑)×4
インターフェース(コンソール側)	USB-Aポート×4(マウス(1)、キーボード(1)、USB 5Gbpsハブ(2))、HDMI×1、ステレオミニジャック(緑)×2(フロント側×1、リア側×1)	
最大解像度	4K UHD(3840×2160@60Hz)、4K DCI(4096×2160@60Hz) ※VESA DDC2B準拠	
最大パソコン接続台数	KVM-NHUS2	2
	KVM-NHUS4	4
切替方式	フロントボタン、ホットキー([ScrollLock]×2回+[Enter]キー)、マウスのスクロールボタン ※マウススクロールによる操作はホットキーでの設定が必要です。	
切替音	ホットキーにてON/OFF切り替えが可能	
電源	ACアダプター	

内容物	KVM-NHUS2	切替器本体×1台、ACアダプター×1個、HDMI2.0ケーブル(約1.7m)×2本、USB 5Gbps(USB3.0)ケーブル(約1.7m)×2本、オーディオケーブル(約1.7m)×2本
	KVM-NHUS4	切替器本体×1台、ACアダプター×1個、HDMI2.0ケーブル(約1.7m)×4本、USB 5Gbps(USB3.0)ケーブル(約1.7m)×4本、オーディオケーブル(約1.7m)×4本
サイズ	KVM-NHUS2	幅約140mm×奥行約88mm×高さ約56mm ※ケーブル含まず
	KVM-NHUS4	幅約210mm×奥行約88mm×高さ約56mm ※ケーブル含まず
重量	KVM-NHUS2	約740g ※ケーブル含まず
	KVM-NHUS4	約940g ※ケーブル含まず
VCCI	Class A対応	

## 保証期間

### 1 年間

取扱説明書・本体添付ラベルなどの注意書きに従った正常な使用状態で故障した場合には、保証書の記載内容に基づき無償修理または交換いたします。

分解、加工、想定外環境（日本語 OS 以外や日本国以外での運用など）での使用などにおいて、情報提供などのサポートはお断りしています。

## 外観

KVM-NHUS2



KVM-NHUS4

