

## USBプリンタ切替器 USS-W シリーズ セットアップマニュアル

### はじめに

このたびは USB プリンタ切替器 USS-W シリーズをお買い上げいただき誠にありがとうございます。

本セットアップマニュアルは、本製品のセットアップについて説明しています。ご使用になる前に本セットアップマニュアルをよくお読みになり、正しくセットアップを行ってください。

### ドライバのインストール

本製品のドライバをインストールする手順について説明します。WindowsXP/2000 の場合は、Administrator 権限を持つユーザで Windows にログオンしておきます。


必ず、ドライバをインストールしてから本製品を取り付けてください。誤ってインストール前にパソコンに本製品を接続し場合は、表示されている USB デバイスのインストールをキャンセルして本製品を取り外し、ドライバをインストールしてください。

1 パソコンの CD-ROM ドライブに、本製品付属の CD-ROM を挿入します。設定言語を選択する画面が表示されます。

**memo** CD-ROM が自動起動しない場合は、[スタート]メニューから「ファイル名を指定して実行...」をクリックします。入力欄に[E:\Setup.exe]と入力し(CD-ROM ドライブが E ドライブの場合)、[OK]ボタンをクリックします。



2 「日本語」を選択して、[OK]ボタンをクリックします。



3 [次へ]ボタンをクリックします。



4 インストール先のフォルダの場所を確認して、[次へ]ボタンをクリックします。

インストール先のフォルダの場所を変更したいときは、[参照]ボタンをクリックして表示された画面でフォルダを指定できます。



5 [完了]ボタンをクリックします。



タスクトレイに アイコンが表示され、デスクトップに (ショートカット) が作成されれば、ドライバのインストールは完了です。

**memo** ドライバはスタートメニューのスタートアップに登録されますので、Windows にログオンすると自動起動されます。

### 本製品とパソコン、USB プリンタを接続する

ドライバのインストールが完了したら、本製品にパソコンと USB プリンタを接続します。本製品には 2 種類の USB ポートが備わっています。

形状	タイプ	ポート数	接続機器
	A タイプ	1 ポート	USB プリンタ
	B タイプ	2 または 4 ポート	パソコン

あらかじめパソコンに USB プリンタのドライバをインストールし、USB プリンタを使用できる状態にしておいてください。USB プリンタのドライバのインストール方法については、USB プリンタに付属の説明書をお読みください。

1 本製品の USB コネクタ:A タイプに USB プリンタを接続します。


2 本製品の USB コネクタ:B タイプのいずれかにパソコンを接続します。

自動的に本製品の認識が開始されます。

各 OS によってメッセージの表示が異なります。ご使用の OS を確認してください。

#### WindowsXP の場合

タスクトレイにインストール完了のメッセージが表示され、自動的に認識されます。これで本製品とパソコン、USB プリンタの接続は完了しました



#### WindowsMe の場合

ダイアログに「新しいハードウェアに必要なソフトウェアをインストールしています。」とメッセージが表示され、自動的に認識されます。これで本製品とパソコン、USB プリンタの接続は完了しました。

#### Windows2000 の場合

ダイアログに「新しいハードウェアが見つかりました」とメッセージが表示され、自動的に認識されます。これで本製品とパソコン、USB プリンタの接続は完了しました。

#### Windows98 の場合

新しいハードウェアの追加ウィザードが表示されます。次の手順に従って USB ヒューマン インターフェイス デバイスのドライバをインストールします。

1 [次へ]ボタンをクリックします。



2 「使用中のデバイスに最適なドライバを検索する(推奨)」ラジオボタンを選択して、[次へ]ボタンをクリックします。




3 すべてのチェックボックスをチェックしない状態にして、[次へ]ボタンをクリックします。



4 [次へ]ボタンをクリックします。インストールを開始します。



**memo** 使用するパソコンによってはCD-ROMを要求される場合があります。このときは、要求されているWindowsのCD-ROMをパソコンのCD-ROMドライブに挿入して[OK]ボタンをクリックします。



5 [完了]ボタンをクリックします。



これで本製品とパソコン、USBプリンタの接続は完了しました。

## ■本製品の使いかた

タスクトレイに表示されているアイコンの状態は次のとおりです。

アイコン	状態
(緑色)	すぐに使用できます。
(黄色)	他のユーザーは使用していません。アイコンを右クリックして表示されるメニューから[接続]をクリックして、USBプリンタを接続できます。 [Ctrl]+[F11]キーを押して接続することもできます。
(赤色)	他のユーザーが使用中です。USBプリンタを接続することはできません。他のユーザーがUSBプリンタとの接続を終了すると、アイコンが黄色に変わります。

## ●ドライバの終了方法

アイコンを右クリックして、[終了]をクリックします。



## ■トラブルシューティング

Windowsがサスペンドモードのときに、本製品を使用してUSBプリンタを接続しようとする、両方のパソコンのアイコンが緑色に変わります。その場合には一度本製品を抜いてから、再度接続し直してください。また、この問題を防止するために、次の手順でサスペンドモードをオフに設定してください。

### WindowsXPの場合

- ・[スタート]メニュー→[コントロールパネル]の順に選択します。[パフォーマンスとメンテナンス]をクリックし、[電源オプション]をクリックします。電源オプションのプロパティの[電源管理]タブで、[電源設定]を「常時オン」、[システム休止状態]を「なし」に設定してください。

### WindowsMe/98の場合

- ・[スタート]メニュー→[設定]→[コントロールパネル]の順に選択します。[電源の管理]アイコンをダブルクリックします。電源の管理のプロパティの[電源設定]タブで、[電源設定]を「常時オン」、[システムスタンバイ]と[システム休止状態] (WindowsMeのみ)を「なし」に設定してください。

### Windows2000の場合

- ・[スタート]メニュー→[設定]→[コントロールパネル]の順に選択します。[電源オプション]アイコンをダブルクリックします。電源オプションのプロパティの[電源設定]タブで、[電源設定]を「常時オン」、[システムスタンバイ]を「なし」に設定してください。

## USBプリンタ切替器 USS-W シリーズ セットアップマニュアル 2002年10月25日第1版

- ・本セットアップマニュアルの著作権は、エレコム株式会社が保有しています。
- ・本セットアップマニュアルの内容の一部または全部を無断で複製/転載することを禁止させていただきます。
- ・本セットアップマニュアルの内容に関しては、万全を期しておりますが、万一不審な点がございましたら、販売店までご連絡願います。
- ・本製品の仕様および外観は、製品の改良のため予告なしに変更する場合があります。
- ・実行した結果の影響につきましては、上記の理由にかかわらず責任を負いかねますのでご了承ください。
- ・本製品のうち、戦略物資または役務に該当するものの輸出にあたっては、外為法に基づく輸出または役務取引許可が必要です。
- ・Microsoft®、Windows®、米国Microsoft社の登録商標です。その他本セットアップマニュアルに記載されている商品名/社名などは、一般に商標ならびに登録商標です。