

■ 対応機種 iPhone等のLightningポート搭載の小型電子機器

■ 製品仕様 ■ Lightningコネクタ出力: 5V/2.4A ■ USB Type-C™ポート入力: 5V/2.4A ■ 充電式リチウムイオン電池: 3.6V/5000mAh×1/18Wh
 ■ 外形寸法: [幅]約79×[奥行]約27×[高さ]約51.5(mm)
 ■ 満充電時間: 2時間30分※製品本体のみを充電した場合の目安です。スマートフォン等のモバイル機器を接続した場合は記載の時間では充電できません。

■ 内容物 ・本体 ・使用方法(本紙)

スマートフォン・タブレット等への充電方法

①本製品のLightningコネクタをiPhone等のLightningポート搭載機器に接続します。自動で充電が開始されない場合は電源ボタンを短押し(約1秒以下)することで充電が開始されます。

②充電完了後は機器から本製品を抜いて下さい。

※充電中に機器の電源が入ったり、スマートフォンを使用している場合は、記載の容量/回数まで充電できない場合があります。

※本製品プラグ部に無理な力を加えると破損の恐れがあります。万が一破損した場合はご使用をおやめください。



モバイルバッテリーへの充電方法

①充電ケーブルを本製品のUSB Type-Cポートに接続します。

②本製品に接続した充電ケーブルのもう片方の端子をAC充電器に接続します。

③AC充電器を家庭用コンセントへ挿し込むと、充電を開始します。

④安全のため、充電完了後は図の③→②→①の順でケーブルを外してください。


※AC充電器は12W以上を推奨します。PCからの充電は、充電に時間がかかる場合や充電できない場合があります。

※充電後はケーブルを必ず外してください。ケーブルを挿したままにすると、コネクタ部の破損等の恐れがあります。

※充電中は本製品のLEDランプが残量に応じて点灯します。

※LEDランプが全点灯か、消灯になったら満充電状態です。

※AC充電器、充電ケーブルは付属しておりませんので、ご自身でご用意ください。



まとめて充電

①スマートフォン等の接続機器へ優先的に充電を行います。


②スマートフォン等の接続機器への充電が完了すると、本製品へ優先的に充電を行います。

③スマートフォン等の接続機器が満充電になると、接続機器への充電が停止します。

まとめて充電時は下記のような入出力の動作になります。

最大入力: 5V/2.4A、最大出力: 5V/2.4A


※まとめて充電時にスマートフォン等の接続機器への給電が始まらない場合は、電源ボタンを短押し(約1秒以下)してください。



電池残量確認の使用方法

電池残量の確認

電源ボタンを短押し(約1秒以下)すると、1〜4番のLEDが残量に応じて点灯します。



電池残量表示

4	3	2	1	25%未満
●	●	●	●	50%未満
●	●	●	●	75%未満
●	●	●	●	75%以上

<1回使用回数 約500回
(JIS C 8711に基づく)

注意

内蔵バッテリーについて	※バッテリーは、正常に使用した場合でも劣化する消耗部品です。バッテリーの消耗は、特性であり故障ではありません。また、バッテリーの交換はできません。 ※本製品を使用せずに長期間保管する際は、バッテリー性能の低下を防ぐため、3ヶ月〜6ヶ月に一度、電池残量表示LEDが3つ点灯するまで充電してください。 ※周囲温度が低い環境では、持続時間が短くなります。
廃棄について	※本製品を廃棄するときは、地方自治体の条例に従ってください。条例の内容については、各地方自治体にお問い合わせください。 ※本製品は、一般社団法人JBRCの回収対象製品であり、回収協力自治体や協力店(家電量販店・HCCなど)で回収が可能です。JBRCのホームページで住まいの地域の回収協力自治体・協力店をご確認ください。 ※本製品には、リチウムイオン電池(Li-Ion)が使われています。