

SFP動作確認機器

型番	EHB-EX-SFPGSX	EHB-EX-SFPGLX	EHB-EX-SFPGBW-P	EHB-EX-SPPTSR	EHB-EX-SPPTLR
接続方式	1000BASE-SX	1000BASE-LX	1000BASE-BX	10GBASE-SW/SR	10GBASE-LW/LR
ネットワークタイプ	IEEE802.3z	IEEE802.3z	IEEE802.3z	IEEE802.3ae	IEEE802.3ae
通信速度	1000Mbps	1000Mbps	1000Mbps	10Gbps	10Gbps
伝送距離	550m	10km	10km	300m	10km
光波長	850nm	1310nm	BW13: 1310nm ※1 BW14: 1490nm ※2	850nm	1310nm
コネクタ形状	2芯 LCコネクタ	2芯 LCコネクタ	1芯 LCコネクタ	2芯 LCコネクタ	2芯 LCコネクタ

※1・※2: BW13はEHB-EX-SFPGBW13、BW14はEHB-EX-SFPGBW14の略です。

動作確認済みスイッチ一覧

2015年11月5日現在

○ : 動作確認済 — : 規格対応外

メーカー	型番	EHB-EX-SFPGLX	EHB-EX-SFPGSX	EHB-EX-SFPGBW13 EHB-EX-SFPGBW14	EHB-EX-SPPTLR	EHB-EX-SPPTSR
Allied Telesis	CentreCOM FS909M-PS	○	○	○	-	-
BUFFALO	BS-POE-2024GMR	○	○	○	-	-
	BS-G3024MR	○	○	○	-	-
CISCO	SG200-26	○	○	○	-	-
	SG300-10P	○	○	○	-	-
	3560v2 ※3	○	○	○	-	-
Panasonic	Switch-M8eG	○	○	○	-	-
	Switch-M12PWR	○	○	○	-	-
	Switch-M24sG	○	○	○	-	-
	Switch-M5eGPWR+	○	○	○	-	-
	Switch-M5eGLPWR+	○	○	○	-	-
	Switch-M8ePWR	○	○	○	-	-
	ZEQUO 2200	○	○	○	-	-
	ZEQUO 2210	○	○	○	-	-
	ZEQUO 2400	○	○	○	○	○
	ZEQUO 4400	○	○	○	○	○
ZEQUO 6400	○	○	○	○	○	
PLANEX	SWP-0412G	○	○	○	-	-
	SWE-0216G2	○	○	○	-	-
	SW-0216G4	○	○	○	-	-
Juniper	EX2200	○	○	○	-	-

※3 CISCO製 3560v2は初期設定状態だとリンクアップしないため、以下コマンド入力が必要
 (config)#no errdisable detect cause gbic-invalid
 (config)#service unsupported-transceiver