

macOS Monterey Driver

クイックインストールガイド

EDC-GU シリーズ

エレコム株式会社

目次				
はじめに 3				
このマニュアルで使われている記号 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・				
仕様制限について ・・・・・・3				
ドライバーのインストール 4				
1. macOS に「ASIX_USB_Device_App」をインストール ・・・・・・・・・・・				
2. 「ASIX_USB_Device_App」を使用してドライバーをインストール・・・・・・・5				
3.EDC-GU シリーズが使用できることを確認する ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・				
ドライバーのアンインストール 7				
1. 「ASIX_USB_Device_App」をアンインストール・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・				

-

はじめに

ドライバーのインストールを開始する前に、必ず本紙の内容をお読みになり、正しくご使用ください。 本紙を使用開始後も大切に保管しておいてください。

MEMO

・本インストーラーは、macOS12.0以降をサポートします。

■このマニュアルで使われている記号

記号	意味
MEMO	説明の補足事項や知っておくと便利なことを説明しています。

■仕様制限について

本Monterey用ドライバーをお使いの場合は、以下の機能は利用できません。

- Wake-on-LAN
- VLAN

ドライバーのインストール

1. macOSに「ASIX_USB_Device_App」をインストール

- ① まず、お使いのEDC-GUシリーズをUSBポートから取り外します。
- ダウンロードした [EDC-GU_Series Mac_xxx.zip] をダブルクリックしてファイル を解凍してください。
- ③ ②で解凍したドライバーファイル [EDC-GU Series for MO_Installer_vx.x.x.dmg] をダブルクリックします。



④ 許可をクリックします。



- ⑤ [EDC-GU Series for MO_Installer_vx.x.x.pkg] をクリックして実行された 画面に従い、手順を進めてください。
 - •パスワード要求があった場合には管理者のアカウントとパスワードを入力してください。
 - この時点で[EDC-GU Series for MO_Uninstaller_vx.x.x.pkg]は利用しません。

restor DC-GU Series for MC, Installer, v2.0.0.pkg M	EDC-OU Series Driver	
	🥪 EDC-GU Series Driver のインストール	8
 はじかに スジルボボ スジルボール インストールの可能 インストールの可能 インストール 第2 	ようこそEDC-GU Santes Driverインストーラへ このソフトウェアをインストールするために必要な手続が表示されま す。	
	更る 概約	

MEMO

- macOS Monterey用ドライバーのインストールには、「ASIX_USB_ Device_App」が必要です。
- ⑥ Macを再起動してください。

[ASIX USB Device App] を使用してドライバーをインストール

① Finder⇒アプリケーションから「ASIX_USB_Device_App」を起動します。



[Activate] をクリックして、ドライバーをアクティブにします。 (2) • 「Deactivate」をクリックすると、ドライバーが停止します。

> ASIX USB Ethernet Controller Activate Deactivate

Note:

...

If you have already activated the previous of the driver, please ignore step 3 below and proceed directly steps 1, 2 and 4.

* Installation flow 1.Unplug your device 2.Click Activate button. 3.You may get message "System Extension Blocked". Press "Open Security Preferences" and click Allow button. 4.Reboot your system.

* Uninstallation flow: 1.Unplug vour device 2.Click Deactivate button. 3.Reboot your system.

- ③ 「"セキュリティ" 環境設定を開く」をクリックし、 🚞 をクリックします。 パスワード要求があった場合には管理者のアカウントとパスワードを入力してください。



5

④ 「許可」をクリックします。
 •「許可」ボタンは、「詳細」と表示されていることがあります。



- Macを再起動します。
- 3. EDC-GUシリーズが使用できることを確認する
 - ① お使いのEDC-GUシリーズをUSBポートに接続し、アップルメニューからシステム 環境設定⇒ネットワークの順で設定ページを開きます。



- ② 画面左側に「AX88179」が表示されていることを確認します。
 - インターネットにつながったLANケーブルをEDC-GUシリーズに接続していれば、 「AX88179」の傍のシグナルが緑色で表示されます。

ネットワーク	7環境: 自動		0
AX88179	状况:	接続済み	
Wi-Fi ● オン		AX88179は現在使用中で、IPアドレス 192.168.2.100が設定されています。	
Thunderbolt プリッジ	IPv4の設定:	DHCPサーバを使用	Θ
 Kores 	IPアドレス:	192.168.2.100	
	サブネットマスク:	255.255.255.0	
	ルーター:	192.168.2.1	
	DNSサーバ:	192.168.2.1	
	検索ドメイン:		
			詳細
- 0.			
			元に戻す 適用

ドライバーのアンインストール

本製品の使用をやめる場合などで、ドライバーをアンインストールするには、次の手順で行ってください。

1. 「ASIX_USB_Device_App」をアンインストール

- ① お使いのEDC-GUシリーズをUSBポートから取り外します。
- ダウンロードした「EDC-GU_Series Mac_xxx.zip」をダブルクリックしてフ ァイルを解凍してください。
- ③ ②で解凍したドライバーファイル [EDC-GU Series for MO_Installer_vx.x.x.dmg] をダブルクリックします。



- ④ [EDC-GU Series for MO_Uninstaller_vx.x.x.pkg] をクリックして実行された 画面に従い、手順を進めてください。
 - •パスワード要求があった場合には管理者のアカウントとパスワードを入力してください。
 - この時点で「EDC-GU Series for MO_Installer_vx.x.x.pkg」は利用しません。

	0.0.0	EDC-OU Series Driver			
EDC-GU Series for MO_Inst0.0.dmg	EDC-GU Series for EI MO_Installer_v2.0.0.pkg MO_U	CC-GU Series for Inimstaller_v1.0.0.pkg			
	e e e e e esta	_USB_Device_Appのアンインストールのインストール	<u>A</u>		
	 ・ はじかど、 ・ インストール売 ・ インストールの回動 ・ インストール ・ 病業 	ここのの加したのごのなかないのう ティスパー パイ なんがに必要な予想が表示され てのソフトウェアモインストールするために必要な予想が表示され す。	X		
		貝る 続	17 2		

MEMO

• 画面を進めていくと「インストール」ボタンが表示されますが、問題なく アンインストール処理が進みますので、そのまま手順を進めてください。 (macOSの表示上の問題になります。)

7 —

ELECOM

macOS Monterey Driver EDC-GU シリーズ クイックインストールガイド

発行 エレコム株式会社 2021年12月 第1版