### **ELECOM**

## USB2.0 対応データ転送ケーブル UC-LC01BK を Mac OS X 10.6 で使用するときは


# Rosetta のインストール手順

USB2.0対応データ転送ケーブル UC-LC01BK をMac OS X 10.6で使用する場合は、Apple ソフトウェア「Rosetta」が必要になります。

Mac OS X 10.6 はお買い上げ時の状態では、「Rosetta」がインストールされていません。次のいずれかの方法で、「Rosetta」をインストールしてください。

- 「EasyMacCopy」の初回起動時に自動インストールする
- Mac OS X 10.6 のインストール DVD-ROM からインストールする(⇒ 裏面)

### 「EasyMacCopy」の初回起動時に自動インストールする



- **1** 本製品を Macintosh に接続します。 「EasySuite」の CD-ROM アイコン がデスクトップに表示されます。
- 2 「EasySuite」の CD-ROM アイコンをダブルクリックします。 EasySuite 画面が表示されます。




「EasyMacCopy」のアイコンをダブルクリックします。



「Rosetta」がインストールされていない場合は、インストールの確認画面が表示されます。



自動的にインストールが開始されます。



**5** インストールが完了すると、ソフトウェア・アップデート画面が終了します。

これで「Rosetta」のインストールは完了 しました。



手順**3**の[EasyMacCopy]のアイ コンを再度ダブルクリックすると、 「EasyMacCopy|が起動します。

#### Mac OS X 10.6 のインストール DVD-ROM からインストールする

Mac OS X 10.6 のインストール DVD-ROM を Macintosh の DVD ドライブに挿入します。

DVD-ROM の内容が表示されます。

- ※ DVD-ROM の内容が表示されない 場合は、デスクトップに表示され ている「Mac OS X Install DVD」 の DVD-ROM アイコンをダブルク リックしてください。
- 2 「オプションインストール」 フォルダをダブルクリック します。



**3**「Optional Installs.mpkg」 をダブルクリックします。 インストーラが起動します。



**4** 続ける をクリックします。



**5** <sup>続ける</sup> をクリックします。



**6** 続ける をクリックします。



**7** 同意する をクリックします。



**8** [Rosetta]にチェックをつけ、 続ける をクリックします。



**9** インストール をクリックします。



10 管理者のユーザー名とパスワードを入 力して、 ○K をクリックします。



インストールが開始されます。

**11** インストールが完了したら、 **閉じ**をクリックします。



12 「Mac OS X Install DVD」 の DVD-ROM アイコンを ゴミ箱(取り出し) アイコ ンにドラッグします。



12

ゴミ箱アイコン(量)が取り出し アイコン(≦)に変わります。

これで「Rosetta」のインストールは完了 しました。

Mac、Macintosh、Mac OS は、米国およびその他の国で登録されている Apple Inc. の商標です。