

## 製品仕様書

商品名 : HDMI 切替器

型番 : DH-SW4KP1BK シリーズ

### バリエーション

DH-SW4KP21BK : 入力ポート数:2、出力ポート数:1

DH-SW4KP31BK : 入力ポート数:3、出力ポート数:1

DH-SW4KP41BK : 入力ポート数:4、出力ポート数:1

DH-SW4KP51BK : 入力ポート数:5、出力ポート数:1

本製品は、一般家庭、オフィスでの使用を想定しております。その他環境での使用による諸現象に関しては保証しておりません。

環境が著しく変化する場所、振動、ほこり、水濡れ等が起きる場所ではお使いできません。

対応 OS および機器、ソフトウェア等は発売日時点での確認事項です。

動作確認 OS は日本国内店頭販売モデルを基準としております。また、修正パッチ、サービスパック等の追加モジュールは発売日時点での最新版を基準としております。

すべての接続デバイスの動作を保証するものではありません。

医療用途など人命に関わる特殊な環境では使用しないでください。

商品名や製品名等は、一般に各社の商標または登録商標です。

御社ご指定の外観以外の箇所につきましては、製品改良のため、仕様変更することがあります。

## 特徴

4K60Hz(18Gbps)、HDCP2.2 対応により 4K モデルの HDMI ポート不足を解消できる HDMI 切替器です。専用 AC アダプター付属により安定した動作を実現、また付属のリモコンにより離れた場所からの入力切替操作が可能です。放熱効率の良いメタル筐体を採用、また完全手動切替で思わぬ誤作動を防げます。

## 一般仕様

最大表示解像度	4K60Hz(4096×2160)
主な対応解像度	4K(4096×2160) 30Hz/60Hz、 4K(3840×2160)30Hz/60Hz、 2K(1920×1080) 60Hz、 1080i/720p/576p/576i/480p/480i
HDMI 規格	HDMI2.0b
HDR	HDR10、Dolby Vision(R)、HLG 対応
データレート	18Gbps
映像周波数帯域	600MHz
対応映像出力機器	HDMI 出力端子を搭載した AV 機器・家庭用ゲーム機・ メディアストリーミング端末・パソコン等
対応映像表示機器 ポート数	HDMI 入力端子を搭載したテレビ・ディスプレイ・プロジェクター等
DH-SW4KP21BK	: 入力ポート数:2、出力ポート数:1
DH-SW4KP31BK	: 入力ポート数:3、出力ポート数:1
DH-SW4KP41BK	: 入力ポート数:4、出力ポート数:1
DH-SW4KP51BK	: 入力ポート数:5、出力ポート数:1
コネクタ形状	
DH-SW4KP21BK	入力:HDMI タイプ A 19ピン(ポート)×2 出力:HDMI タイプ A 19ピン(ポート)×1 電源:DC ジャック(ポート)×1
DH-SW4KP31BK	入力:HDMI タイプ A 19ピン(ポート)×3 出力:HDMI タイプ A 19ピン(ポート)×1 電源:DC ジャック(ポート)×1
DH-SW4KP41BK	入力:HDMI タイプ A 19ピン(ポート)×4 出力:HDMI タイプ A 19ピン(ポート)×1 電源:DC ジャック(ポート)×1

DH-SW4KP51BK	入力:HDMI タイプ A 19ピン(ポート)×5 出力:HDMI タイプ A 19ピン(ポート)×1 電源:DC ジャック(ポート)×1
許容ケーブル長	入出力側共に 5m 以内
HDCP	HDCP1.4/2.2 対応
CEC	対応
HEC	非対応
ARC	非対応
適合規格	VCCI Class B
AC アダプター定格	DC 5V 1A
AC アダプター入力電圧	100V~240V
本体材質	メタル
本体サイズ	
DH-SW4KP21BK	幅約 80mm×奥行約 51mm×高さ約 20mm
DH-SW4KP31BK	幅約 80mm×奥行約 51mm×高さ約 20mm
DH-SW4KP41BK	幅約 123mm×奥行約 51mm×高さ約 20mm
DH-SW4KP51BK	幅約 123mm×奥行約 51mm×高さ約 20mm
重量	
DH-SW4KP21BK	約 106g(本体)
DH-SW4KP31BK	約 109g(本体)
DH-SW4KP41BK	約 150g(本体)
DH-SW4KP51BK	約 154g(本体)
付属品	専用リモコン×1 個、専用 AC アダプター× 1 個、保証規定
使用温度・湿度	5~40℃ 湿度 0~80%(ただし結露なきこと)
保存温度・湿度	20~60℃ 湿度 0~80%(ただし結露なきこと)

## 保証期間

### 1 年間

取扱説明書・本体添付ラベルなどの注意書きに従った正常な使用状態で故障した場合には、保証書の記載内容に基づき無償修理または交換いたします。

分解、加工、想定外環境（日本語 OS 以外や日本国以外での運用など）での使用などにおいて、情報提供などのサポートはお断りしています。

## 外観



(参考) DH-SW4KP21BK