

製品仕様書

商品名 : HDMI 切替器

型番 : DH-SWL2BK

本製品は、一般家庭、オフィスでの使用を想定しております。その他環境での使用による諸現象に関しては保証しておりません。

環境が著しく変化する場所、振動、ほこり、水濡れ等が起きる場所ではお使いできません。

対応 OS および機器、ソフトウェア等は発売日時点での確認事項です。

動作確認 OS は日本国内店頭販売モデルを基準としております。また、修正パッチ、サービスパック等の追加モジュールは発売日時点での最新版を基準としております。

すべての接続デバイスの動作を保証するものではありません。

医療用途など人命に関わる特殊な環境では使用しないでください。

商品名や製品名等は、一般に各社の商標または登録商標です。

御社ご指定の外観以外の箇所につきましては、製品改良のため、仕様変更することがあります。

特徴

邪魔にならない超小型設計！複数の HDMI 機器の映像・音声を切り替えて 1 台のテレビに出
力ができる HDMI 切替器。

一般仕様

対応映像出力機器	HDMI 出力端子を搭載した AV 機器・ 家庭用ゲーム機(PS4・PS3・SWITCH 等)・ パソコン・メディアストリーミング端末等
対応映像表示機器 コネクタ形状	HDMI 入力端子を搭載したテレビ・ディスプレイ・プロジェクター等 入力：HDMI タイプ A 19 ピン (ポート) ×2 出力：HDMI タイプ A 19 ピン (ポート) ×1 電源：USB[microB]ポート
HDMI 規格	High Speed with Ethernet (HDMI 1.4a/HDCP 対応)
対応解像度	1080p(1920×1080)60Hz まで、 WUXGA(1920×1200)60Hz まで
色深度	Deep Color(36bit:12bit/各色)
データレート	最大 7.5Gbps
対応音声フォーマット	DTS Digital、Dolby Digital
本体サイズ	幅約 95×奥行約 46×高さ約 15 (mm)
環境配慮事項	EU RoHS 指令準拠 (10 物質)

保証期間

6 カ月間

取扱説明書・本体添付ラベルなどの注意書きに従った正常な使用状態で故障した場合には、
保証書の記載内容に基づき無償修理または交換いたします。

分解、加工、想定外環境（日本語 OS 以外や日本国以外での運用など）での使用などに
おいて、情報提供などのサポートはお断りしています。

外観



注意事項

法人で導入を検討されるお客さまは、ご購入前にお客様の環境での検証をおすすめ致します。