

このたびは、エレコム製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。本説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。

工事店様へ：本説明書は保守のため、お客様に必ずお渡しください。
お客様へ　：本説明書は必ず保管してください。

- ① 既設の器具のメーカー名および品番を、器具の外側に貼られている銘板表記などで確認します。
- ② エレコムホームページ www.elecom.co.jp/ または右記QRコードにて本製品が使用できる器具であることを確認してください。



- 取り付ける前に既設の器具に異常がないか点検を行ってください。
- 以下の項目に該当する場合は、取り付けを中止してください。
 - ・スイッチを入れても点灯しないことがある。
 - ・本体を動かすと点滅する。
 - ・点灯させると本体が異常に熱い。
 - ・点灯させるとブレーカーが動作することがある。
 - ・焦げ臭いにおいがする。
 - ・ひび割れ、変形、ガタつきなどがある。
- 購入後 10 年以上経過している。
- 設置場所が不安定。

○ 必ず電源が遮断されていることを確認の上、作業を行ってください。

○ 本製品は、既設の器具にそのまま取り付けることができます。(本製品はAC直結方式には対応しません)

注) 長手方向の向きはありません。アクリル側の発光面を器具の外側に向けます。

○ 電子安定器には寿命があります。設置後も定期的な器具の点検を実施してください。

仕様	
型番	LED-HF4010N10H
適合器具	定格出力形(32W)または高出力形(45W) (詳しくは当社ホームページにてご確認ください。)
口金	G13
定格入力電圧	安定器出力
定格消費電力	20W ※1
全光束	1665lm ※1
色温度	5000K(昼白色)
設計寿命	50000時間 ※2
指向角	120°
質量	430g
サイズ	φ33×1198(ピン含まず)
使用温度	－20℃～40℃

お手入れ方法

- 明るく、安全にご使用いただくために、定期的(6ヵ月に1回程度)に清掃、点検してください。
- 汚れがひどい場合は、LEDランプを器具から取り外し、石鹼水に浸した布をよく絞ってふき取り、乾いた柔らかい布で仕上げ、完全に乾いた状態で取り付けてください。
- シンナー、ベンジンなどの揮発性のもので拭いたり、殺虫剤をかけたりしないでください(変色、破損の原因)

使用上のご注意

⚠ 警告

- 本製品はAC直結方式には対応しません。AC100VあるいはAC200Vをランプに直接かけないでください。(火災、故障の原因になります)
- 取り付け、取り外しや器具清掃のときは必ず電源を切ってください。(感電の原因になります)
- 周囲温度40℃を超える場所には設置しないでください。(火災、短寿命の原因になります)
- 水洗い、分解、改造はしないでください。(火災、感電の原因になります)
- 濡れた手で触れないでください。(感電、故障の原因になります)
- 紙や布でおおったり、燃えやすいものを近づけないでください。(火災の原因になります)
- 調光機能のついた照明機器や回路、HID器具では使用しないでください。(破損や発煙の原因になります)
- 異常を感じたら速やかに電源を切ってください。(破損や発煙の原因になります)

⚠ 注意

- 本製品は屋内照明用です。屋外、屋側では使用しないでください。(故障の原因になります)
- 照明器具の点検を行った際、異常があった器具に本製品を使用しないでください。(火災、感電、落下の原因になります)
- 振動のある場所、腐食性ガスの発生する場所、水滴のかかる場所や高音多湿のところでは使用しないでください。(破損の原因になります)
- 物をぶつけたり、傷をつけたり、強く握ったりしないでください。(破損、ケガの原因になります)
- ランプはソケットに確実に取り付けてください。(落下、ケガの原因になります)
- 非常用照明器具や誘導灯器具では使用しないでください。(これらの器具に必要な法規を満たしていません)
- 落下などの強い衝撃が加わった場合は、損傷することがあります。ピンの曲がりなど、外観に異常がある場合は取り付けを中止してください。

保証規定

■保証内容

1. 弊社が定める保証期間(本製品ご購入日から起算されます。)内に、取扱説明書等の注意警告内容に従った正常な使用環境で発生した本製品の故障に限り、無償で本製品を修理または交換いたします。

■無償保証範囲

2. 以下の場合には、保証対象外となります。

- (1) 保証書および故障した本製品をご提出いただけない場合。
- (2) 保証書に販売店ならびに購入年月日の記載がない場合、またはご購入日が確認できる証明書(レシート・納品書など)をご提示いただけない場合。
- (3) 保証書に偽造・改変などが認められた場合。
- (4) 弊社および弊社が指定する機関以外の第三者ならびにお客様による改造、分解、修理により故障した場合。
- (5) 弊社が定める電源以外に接続、または組み込んで使用し、故障または破損した場合。
- (6) 通常一般家庭内で想定される使用環境の範囲を超える温度、湿度、振動等により故障した場合。
- (7) 本製品を購入いただいた後の輸送中に発生した衝撃、落下等により故障した場合。
- (8) 地震、火災、落雷、風水害、その他の天変地異、公害、異常電圧などの外的要因により故障した場合。
- (9) その他、無償修理または交換が認められない事由が発見された場合。

■修理

3. 修理のご依頼は、本保証書を本製品に添えて、お買い上げの販売店にお申し付けください。
4. 同機種での交換ができない場合は、保証対象製品と同等またはそれ以上の性能を有する他の製品と交換させていただく場合があります。
5. 有償、無償にかかわらず修理により交換された旧部品または旧製品等は返却いたしかねます。

■免責事項

6. 本製品の故障について、弊社に故意または重大な過失がある場合を除き、弊社の債務不履行および不法行為等の損害賠償責任は、本製品購入代金を上限とさせていただきます。
7. 本製品の故障に起因する派生的、付随的、間接的および精神的損害、逸失利益、ならびにデータ損害の補償等につきましては、弊社は一切責任を負いかねます。

■有効範囲

8. 保証書は、日本国内においてのみ有効です。 This warranty is valid only in japan.
9. 保証書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。

保証書【LED-HF40 series】			
販売店	店名	住所	TEL
	担当者名	保証期間 2年	お買い上げ年月日 年 月 日

商品に関するお問い合わせは
エレコム総合インフォメーションセンター
TEL.0570-084-465
FAX.0570-050-012
受付時間 / 9:00～19:00 年中無休

※1 定格出力形(32W)器具に取り付けた場合の値。電子安定器によって多少のばらつきがあります。

※2 設計寿命は製品の寿命を保証するものではありません。